


Übersicht LocaPhone Service-Prozeduren (Sternchencodes) und Default-Rufnummern.

 Einige Funktionscodes für Leistungsmerkmale können abweichend konfiguriert sein!


Service-Prozedur	Parameter	Beschreibung
Login/Logout am Endgerät		
* 0[Nummer]	Nebenstelle	Benutzer am Endgerät einloggen. Hierzu wird die Eingabe der PIN-Nummer abgefragt und mit der "#"-Taste bestätigt.
* 0 *		Benutzer am Endgerät ausloggen.
Kurzwahl/Telefonbuch extern		
* 1[Nummer]	Kurzwahl-Nr.	Wahl der unter der Kurzwahlnummer gespeicherten externen Rufnummer.
Rufumleitung		
* 2		Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf die Std.-Nummer aktivieren (zur Funktion muss im Menüpunkt "Rufumleitung" eine Std.-Nr. angegeben werden).
* 2[Nummer]	Rufnummer	Temporäre Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf die angegebene Nummer aktivieren.
* 2 #	Rufnummer #	Temporäre Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer". Hierzu wird die Eingabe der Nummer abgefragt und mit der "#"-Taste bestätigt.
* 21		Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf den Anrufbeantworter aktivieren.
* 22		Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf die Ansage ohne Anrufbeantworter aktivieren.
* 24		Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf den Parallelruf aktivieren.
* 2 *		Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" deaktivieren.
* 90		Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf die Std.-Nummer aktivieren (zur Funktion muss im Menüpunkt "Rufumleitung" eine Std.-Nr. angegeben werden).

* 90[Nummer]	Rufnummer	Temporäre Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf die angegebene Nummer aktivieren.
* 901		Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf den Anrufbeantworter aktivieren.
* 902		Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf die Ansage ohne Anrufbeantworter aktivieren.
* 904		Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf den Parallelruf aktivieren.
* 90 *		Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" deaktivieren.
* 91		Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf die Std.-Nummer aktivieren (zur Funktion muss im Menüpunkt "Rufumleitung" eine Std.-Nr. angegeben werden).
* 91[Nummer]	Rufnummer	Temporäre Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf die angegebene Nummer aktivieren.
* 911		Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf den Anrufbeantworter aktivieren.
* 912		Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf die Ansage ohne Anrufbeantworter aktivieren.
* 914		Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf den Parallelruf aktivieren.
* 91 *		Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" deaktivieren.
Anklopfen		
* 92		Anklopfen aktivieren.
* 92 *		Anklopfen deaktivieren.
Weckruf		
* 40		Einrichten eines Weckrufes.
Alarmruf		
*41		Auslösen eines Alarmrufes.
Anruf übernehmen		
* 81 *	Nebensstelle	Gezieltes Heranholen (Pickup) von Anrufen. Benutzer müssen in derselben Pickup-Gruppe sein.
* 82*8*[Nummer]	Gruppen-ID	Gezieltes Heranholen (Pickup) in einer Gruppe. Gruppen-Pickup (Anruf steht an bei einem Teilnehmer der Pickup-Gruppe). Benutzer müssen in derselben Pickup-Gruppe sein, Gruppen-ID muss 5stellig eingegeben werden (z.B. *82*8*00003).

Ruhemodus/DoNotDisturb setzen		
* 93		Ruhemodus/DND aktivieren.
* 93 *		Ruhemodus/DND deaktivieren.
Anrufbeantworter abfragen		
80		Eigenen Anrufbeantworter abfragen (an unterstützten Endgeräten durch Betätigen der "Retrive"- oder "Mailbox"-Taste möglich).
80[Nummer]	Nebenstelle	Anderen Anrufbeantworter abfragen (mit PIN).
Anrufbeantworter Ansagen aufzeichnen		
80	0/1/2/3	Menü zum Aufzeichnen von Ansagen
Privatgespräche		
* 7 *	Rufnummer	Privatgespräch führen.
Warteschlangen		
* 5[Nummer]	Warteschlange	Einloggen in die Warteschlange mit angegebenen Durchwahl/Rufnummer Warteschlange.
* 5[Nummer]*	Warteschlange*	Ausloggen aus der Warteschlange mit angegebenen Durchwahl/Rufnummer Warteschlange.
* 5 *		Ausloggen aus allen Warteschlangen.
Agenten		
* 6[Nummer]	Agenten-Nr.	Direktes Einloggen eines Agenten. Hierzu wird die Eingabe der PIN-Nummer abgefragt und mit der "#"-Taste bestätigt.
* 6 *		Agenten ausloggen
* 6 #*		Status Pause für Agent aktivieren.
* 6 ##		Status Pause für Agent deaktivieren.

Konferenzräume		
88[Nummer]	Konferenzraum	Einen Konferenzraum betreten bzw. eröffnen (dazu 88 und eine beliebige 3- oder 4-stellige Nummer wählen). Ist der Konferenzraum leer, so kann eine PIN gesetzt werden (ohne PIN Taste # drücken). Ist eine PIN vergeben, so muss diese zum Betreten des Konferenzraumes eingegeben werden.
88000 880000		Einen freien Konferenzraum finden. Die Nummer der Konferenz wird beim Betreten angesagt. Die anderen Teilnehmer wählen dann 88[Nummer] zum Eintritt in den Konferenzraum.
Rufnummernunterdrückung (CLIR)		
* 31		Unterdrückung der eigenen Rufnummer für den nächsten Anruf (intern und extern).
* 31 *		Unterdrückung der eigenen Rufnummer deaktivieren (intern und extern).
* 31[Nummer]	Rufnummer	Unterdrückung der eigenen Rufnummer für einen Anruf zu einem beliebigen Rufziel.
* 32		Permanente Unterdrückung der eigenen Rufnummer für alle internen Rufziele.
* 32 *		Unterdrückung der eigenen Rufnummer für alle internen Rufziele deaktivieren.
* 33		Permanente Unterdrückung der eigenen Rufnummer für alle externen Rufziele.
* 33 *		Unterdrückung der eigenen Rufnummer für alle externen Rufziele deaktivieren.
Angezeigte Rufnummer (CLIP)		
* 34		Als angezeigte Rufnummer für interne Gespräche die Standardnummer festlegen.
* 34[Nummer]	Rufnummer	Als angezeigte Rufnummer für interne Gespräche die angegebene Nummer festlegen.
* 35		Als angezeigte Rufnummer für externe Gespräche die Standardnummer festlegen.
* 35[Nummer]	Rufnummer	Als angezeigte Rufnummer für externe Gespräche die angegebene Nummer festlegen.
* 36[Nummer]	Rufnummer	Als angezeigte Rufnummer für das nächste interne Gespräch die angegebene Nummer festlegen.
* 37[Nummer]	Rufnummer	Als angezeigte Rufnummer für das nächste interne Gespräch die angegebene Nummer festlegen.

Eingehendes Routing ändern (Nachtschaltung)		
* 38	Profil 1-9	Profil (1-9) für eingehendes Routing aktivieren.
* 38		Profil für eingehendes Routing deaktivieren.
Durchsage		
* 85 *[Numme r]	Neben stelle	Gezielte Durchsage zu einem Endgerät (mit Gegensprechen).
Durchsage-Gruppen		
89[Numm er]	Grupp en-Nr.	Ausführen von Gruppendurchsagen.
Sprachaufzeichnung		
* 97		Start Sprachaufzeichnung

 Einige Funktionscodes für Leistungsmerkmale können abweichend konfiguriert sein!