

SETTINGS FOR Netstream Cloud PBX with N510

Setup-Guide were done with SIP-account No.5

Go to Settings → Telephony → VoIP Account 5 → Edit

Gigaset N510 IP PRO

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

Netzwerk
Telefonie
Verbindungen
Audio
Nummernzuweisung
Anrufweiterschaltung
Wählregeln
Netzanrufbeantworter
Weitere VoIP-Einstellungen
Nachrichten
Info-Dienste
Telefonbücher
Geräte-Management

Übersicht Verbindungen

Name	Provider	Status	Aktiv	
1.			<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
2.			<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
3.			<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4.			<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6.			<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Provider oder PBX-Profil

Ein Profil enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

Automatisch nach aktuellem Profil suchen: Ja Nein

Profil aktualisieren

Sichern | Abbrechen

Gigaset N510 IP PRO

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

Netzwerk
Telefonie
Verbindungen
Audio
Nummernzuweisung
Anrufweiterschaltung
Wählregeln
Netzanrufbeantworter
Weitere VoIP-Einstellungen
Nachrichten
Info-Dienste
Telefonbücher
Geräte-Management

5. VoIP-Verbindung

Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen

Konfigurationsassistent starten

Provider: Anderer Provider

Profilversion:

Persönliche Providerdaten

Anmeldename:

Anmeldepasswort:

Benutzername:

Angezeigter Name:

Weitere Einstellungen anzeigen

Sichern | Abbrechen | Verbindung löschen

Gigaset N510 IP PRO Abmelden

VoIP-Konfigurationsassistent

Mit dem Assistenten konfigurieren Sie Ihre VoIP-Verbindung. Entweder über einen Konfigurationscode, den Sie von Ihrem Provider bekommen haben, oder über die Auswahl Ihres VoIP-Providers und Eingabe der Anmeldeinformationen.

Mit der Providerauswahl werden zugleich die meisten der notwendigen Konfigurationseinstellungen (allgemeine Providerdaten, Ports, Sprach-Codex) für diesen Provider geladen.

Die Konfiguration über die Provider-Auswahl erfolgt in 3 Schritten:

- Wählen Sie Ihr Land oder Ihren PBX-Provider (nur wählbar, wenn mehr als ein Land verfügbar ist).
- Wählen Sie Ihren Provider für Internet-Telefonie oder Ihr PBX-Profil.
- Geben Sie Ihre persönlichen Providerdaten ein.

Danach können Sie Ihre Mailbox-Nummer eingeben und die neue Verbindung einem Mobilteil zuordnen.

Konfigurationscode vorhanden: Ja Nein

Um fortzufahren, drücken Sie auf "Weiter".

Configuration-code available → NO and Continue

Choose your Country : Schweiz

Gigaset N510 IP PRO Abmelden

Providerdaten herunterladen

Wählen Sie Ihr Land oder Ihren PBX-Provider.

Land:

Provider = NetstreamCloud for Cloud PBX from Netstream

Gigaset N510 IP PRO Abmelden

Providerdaten herunterladen

Bitte wählen Sie den gewünschten Provider oder Ihr PBX-Profil.

Provider:

Gigaset N510 IP PRO

Abmelden

Persönliche Providerdaten

Geben Sie die persönlichen Anmeldeinformationen ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

Anmeldename:

Anmeldepasswort:

Benutzername:

Angezeigter Name:

< Zurück Weiter > Abbrechen

!!!Press cancel. And Follow the next steps

Gigaset N510 IP PRO

Startseite Einstellungen Status Abmelden

Netzwerk
Telefonie
Verbindungen
Audio
Nummernzuweisung
Anrufweiterschaltung
Wählregeln
Netzanrufbeantworter
Weitere VoIP-Einstellungen
Nachrichten
Info-Dienste
Telefonbücher
Geräte-Management

5. VoIP-Verbindung

Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer: IP5

VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen

Konfigurationsassistent starten

Provider: NetstreamCloud
Profilversion: d_netstream_ch.bin 1507712280

Persönliche Providerdaten

Anmeldename: 41561234567
Anmeldepasswort:
Benutzername: 41561234567
Angezeigter Name: 0561234567

Weitere Einstellungen verbergen

DNS SRV Lookup
Lookup benutzen Ja Nein

Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers

Domain: siteXXXXXXXX.business-pbx.ch
Proxy-Serveradresse: sip.business-pbx.ch
Proxy-Serverport: 5060
Registration-Server: sip.business-pbx.ch
Registration-Serverport: 5060
Anmelde-Refreshzeit: 120 Sek.

Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers

site1234567.business-pbx.ch

Open the Advanced Settings and edit the DOMAIN, according to the details you have received from your provider. In general the **XXXXXXXX** must be replaced by the **customer specific number**.

DNS SRV Lookup

Lookup benutzen Ja Nein

Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers

Domain:

Proxy-Serveradresse:

Proxy-Serverport:

Registration-Server:

Registration-Serverport:

Anmelde-Refreshzeit: Sek.

Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers

STUN benutzen: Ja Nein

STUN-Serveradresse:

STUN-Serverport:

STUN-Refreshzeit: Sek.

NAT-Refreshzeit: Sek.

Outbound-Proxymodus: Immer Automatisch Nie

DHCP Option 120 "SIP Server" benutzen

Outbound-Serveradresse:

Outbound-Proxyport:

Netzwerkprotokoll auswählen:

Save the settings and refresh the overview-page after 30-60 seconds to see the actual registration status.