FAQ Hybird 120 - Création ligne Trunk Sewan

Important : Merci de demander à Sewan de passer la numérotation entrante en format national

Creation d'une ligne Trunk Sewan

Allez			Assistants	
le			Première étape	
menu Assist			Accès Internet	
ants –			VPN	
PBX			PBX	
> Nouv				
eau				
Puis choisi	Sélectionner le type de liaison à la langue:			
ssez l'optio	Type de connexion	Fournisseur SIP (Indica	atif) 🗘	
n Fou rnisse				
ur SIP				
(Indic atif)				
Rempl				
les				
champ s				
ainsi :				

 I d d' a u t h e n tif ic a ti o n e t N o m 	Paramètres fournisseur SIP			
	Nom	sewan		
	Type de connexion	Indicatif		
	ID d'authentification	identifiant		
	Mot de passe	•••••		
	Nom de l'utilisateur	identifiant		
	Registrar	178.255.160.141		
	Numéros d'appel			
	Numéro d'appel de base	018578		
d e	Classe d'autorisation			
l' u til is a t e u	Classe d'autorisation	Classe d'au CoS Defa Ajo	utorisation ault ▼ outer	
r : lo gi		Paran	nètres étendus	
	Registrar	i aran	lettes eterious	
n S	Port Registrar		5070	
e w an	Protocole transparent		● UDP [●] TCP	
• M 0	Serveur STUN			
t d	Serveur STUN			
e p a	Port serveur STUN		3478	
S S	Numéros d'appel			
e : m o t d	Exception numérotation directe (P-P)		Exception numérotation directe (P-P) 0398	Nom affiché
e p			Ajouter	
S	Autres paramètres			
e f	Créer un numéro d'appel i	nternational	Activé	
o u	Créer un numéro d'appel national		Activé	
, ni pa r S e wan • u m é r o d				

ebase : rentrezlapatie communeàtouslesnumé ros (si numé rounique créer une ligne Fournisseur SIP)

• Exceptionnumérotationdirecte(P-P):rempissezlerestedevosnuméros	
Allez dans le menu Voip > Param ètres et modifi ez la ligne.	VolP Aramètres

Dans			
les	Configuration de base		
param	Description	sewan	
ètres	État du fournisseur	● Actif [©] Inactif	
és,	Type de connexion	Numéro d'appel unique 🖲 Indicatif	
modifi	ID d'authentification	identifiant	
param	Mot de passe		
ètres comm	Nom de l'utilisateur	identifiant	
e	Domaine	gigaset2.sewan.eu	
ceux-	Paramètres pour numéro d'appel sortant		
ci en adapt	Numéro d'appel sortant	Numéro d'appel personnel pour CLIP-No-Screening 🔻	
ant à	Afficher le numéro d'appel de l'interlocuteur distant	✓ Activé	
Votre	Registrar		
ligne (ld et	Registrar	178.255.160.141	
nom	Port Registrar	5070	
l'utilisa	Protocole transparent	● UDP ○ TCP	
teur,	STUN		
domai	Serveur STUN		
ne)	Port serveur STUN	3478	
Faites	Horloge		
attenti on à	Horloge d'enregistrement	1800 Secondes	
bien chang er le port registr ar en 5070.			

Dans		
les	Proxy	178.255.160.141
param	Port Proxy	5070
avanc	Protocole transparent	● UDP [©] TCP
és	Autres paramètres	
coché	From Domain	
s, modifi	Nombre de communications simultanées admises	Illimité 🔻
ez les	Emplacement	Tous les emplacements 🔻
s	Profils Codec	Système par défaut 🔻
comm	Horloge de surveillance de fin de numérotation	5 Secondes
ceux-	Arrêt dans le système	✓ Activé
ci.	Transfert des appels externe (SIP 302)	Activé
	Créer un numéro d'appel international	Activé
	Créer un numéro d'appel national	Activé
	Désactiver la désactivation du numéro	Activé
	Champs d'en-tête SIP pour le nom d'utilisateur	P-Preferred P-Asserted aucun
	Champs d'en-tête SIP pour adresse d'appel	Affichage
		✓ Nom de l'utilisateur
		P-Preferred
		P-Asserted
	Remplacer le préfixe international par "+"	Activé
	Autoriser la connexion d'un proxy	Activé
	Supprimer les liaisons SIP après le redémarrage	✓ Activé
	Appareil en amont avec NAT	Activé
	Prise en charge Early-Media	✓ Activé
	Fournisseur sans enregistrement	Activé
	Prise en charge T.38 FAX	Activé
	Remplacement du préfixe du numéro entrant	remplacer par

- Important : Merci de demander à Sewan de passer la numérotation entrante en format national
 Creation d'une ligne Trunk Sewan