

FAQ Hybrid 120 - Création ligne Trunk Sewan

Important : Merci de demander à Sewan de passer la numérotation entrante en format national

Creation d'une ligne Trunk Sewan

<p>Allez dans le menu Assistants –> PBX --> Nouveau</p>	<div data-bbox="850 426 1192 621"><p>Assistants ▲</p><ul style="list-style-type: none">Première étapeAccès InternetVPNPBX</div>		
<p>Puis choisissez l'option Fournisseur SIP (Indicatif)</p>	<div data-bbox="289 705 1192 810"><p>Sélectionner le type de liaison à la langue:</p><table border="1"><tr><td>Type de connexion</td><td>Fournisseur SIP (Indicatif) ▼</td></tr></table></div>	Type de connexion	Fournisseur SIP (Indicatif) ▼
Type de connexion	Fournisseur SIP (Indicatif) ▼		
<p>Remplissez les champs ainsi :</p>			


• I
• d
• d
• a
• u
• t
• h
• e
• n
• t
• i
• f
• i
• c
• a
• t
• i
• o
• n
• e
• t
• N
• o
• m
• d
• e
• l'
• u
• t
• i
• l
• i
• s
• a
• t
• e
• u
• r
• :
• l
• o
• g
• i
• n
• S
• e
• w
• a
• n
• •
• M
• o
• t
• d
• e
• p
• a
• s
• s
• e
• :
• m
• o
• t
• d
• e
• p
• a
• s
• s
• e
• f
• o
• u
• r
• n
• i
• p
• a
• r
• S
• e
• w
• a
• n
• •
• N
• u
• m
• é
• r
• o
• d

Paramètres fournisseur SIP							
Nom	<input type="text" value="sewan"/>						
Type de connexion	Indicatif						
ID d'authentification	<input type="text" value="identifiant"/>						
Mot de passe	<input type="password" value="*****"/>						
Nom de l'utilisateur	<input type="text" value="identifiant"/>						
Registrar	<input type="text" value="178.255.160.141"/>						
Numéros d'appel							
Numéro d'appel de base	<input type="text" value="018578"/>						
Classe d'autorisation							
Classe d'autorisation	<table border="1"><thead><tr><th>Classe d'autorisation</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>CoS Default ▼</td><td></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Ajouter</td></tr></tbody></table>	Classe d'autorisation		CoS Default ▼		Ajouter	
Classe d'autorisation							
CoS Default ▼							
Ajouter							
Paramètres étendus							
Registrar							
Port Registrar	<input type="text" value="5070"/>						
Protocole transparent	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP						
Serveur STUN							
Serveur STUN	<input type="text"/>						
Port serveur STUN	<input type="text" value="3478"/>						
Numéros d'appel							
Exception numérotation directe (P-P)	<table border="1"><thead><tr><th>Exception numérotation directe (P-P)</th><th>Nom affiché</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="text" value="0398"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Ajouter</td></tr></tbody></table>	Exception numérotation directe (P-P)	Nom affiché	<input type="text" value="0398"/>	<input type="text"/>	Ajouter	
Exception numérotation directe (P-P)	Nom affiché						
<input type="text" value="0398"/>	<input type="text"/>						
Ajouter							
Autres paramètres							
Créer un numéro d'appel international	<input type="checkbox"/> Activé						
Créer un numéro d'appel national	<input type="checkbox"/> Activé						

e
b
a
s
e
:
r
e
n
t
r
e
z
l
a
p
a
r
t
i
e
c
o
m
m
u
n
e
à
t
o
u
s
l
e
s
n
u
m
é
r
o
s
(
s
i
n
u
m
é
r
o
u
n
i
q
u
e
c
r
é
e
r
u
n
e
l
i
g
n
e
F
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
S
I
P)

• E
x
c
e
p
t
i
o
n
n
u
m
é
r
o
t
a
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
e
(
P
-
P
)
:
r
e
m
p
l
i
s
e
z
l
e
r
e
s
t
e
d
e
v
o
s
n
u
m
é
r
o
s

Allez
dans
le
menu
Voip --
>
Param
ètres
et
modifi
ez la
ligne.



Dans les paramètres avancés, modifiez les paramètres comme ceux-ci en adaptant à votre ligne (Id et nom de l'utilisateur, domaine)

Faites attention à bien changer le port registrar en 5070.

Configuration de base	
Description	<input type="text" value="sewan"/>
État du fournisseur	<input checked="" type="radio"/> Actif <input type="radio"/> Inactif
Type de connexion	<input type="radio"/> Numéro d'appel unique <input checked="" type="radio"/> Indicatif
ID d'authentification	<input type="text" value="identifiant"/>
Mot de passe	<input type="text" value="*****"/>
Nom de l'utilisateur	<input type="text" value="identifiant"/>
Domaine	<input type="text" value="gigaset2.sewan.eu"/>
Paramètres pour numéro d'appel sortant	
Numéro d'appel sortant	<input type="text" value="Numéro d'appel personnel pour CLIP-No-Screening"/>
Afficher le numéro d'appel de l'interlocuteur distant	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
Registrar	
Registrar	<input type="text" value="178.255.160.141"/>
Port Registrar	<input type="text" value="5070"/>
Protocole transparent	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP
STUN	
Serveur STUN	<input type="text"/>
Port serveur STUN	<input type="text" value="3478"/>
Horloge	
Horloge d'enregistrement	<input type="text" value="1800"/> Secondes

Dans les paramètres avancés cochés, modifiez les options comme ceux-ci.

Proxy	<input type="text" value="178.255.160.141"/>
Port Proxy	<input type="text" value="5070"/>
Protocole transparent	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP
Autres paramètres	
From Domain	<input type="text"/>
Nombre de communications simultanées admises	<input type="text" value="Illimité"/>
Emplacement	<input type="text" value="Tous les emplacements"/>
Profil Codec	<input type="text" value="Système par défaut"/>
Horloge de surveillance de fin de numérotation	<input type="text" value="5"/> Secondes
Arrêt dans le système	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
Transfert des appels externe (SIP 302)	<input type="checkbox"/> Activé
Créer un numéro d'appel international	<input type="checkbox"/> Activé
Créer un numéro d'appel national	<input type="checkbox"/> Activé
Désactiver la désactivation du numéro	<input type="checkbox"/> Activé
Champs d'en-tête SIP pour le nom d'utilisateur	<input type="radio"/> P-Preferred <input type="radio"/> P-Asserted <input checked="" type="radio"/> aucun
Champs d'en-tête SIP pour adresse d'appel	<input type="checkbox"/> Affichage
	<input checked="" type="checkbox"/> Nom de l'utilisateur
	<input type="checkbox"/> P-Preferred
	<input type="checkbox"/> P-Asserted
Remplacer le préfixe international par "+"	<input type="checkbox"/> Activé
Autoriser la connexion d'un proxy	<input type="checkbox"/> Activé
Supprimer les liaisons SIP après le redémarrage	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
Appareil en amont avec NAT	<input type="checkbox"/> Activé
Prise en charge Early-Media	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
Fournisseur sans enregistrement	<input type="checkbox"/> Activé
Prise en charge T.38 FAX	<input type="checkbox"/> Activé
Remplacement du préfixe du numéro entrant	<input type="text"/> remplacer par <input type="text"/>

- Important : Merci de demander à Sewan de passer la numérotation entrante en format national
- Creation d'une ligne Trunk Sewan