
in ONE KMU Office Swisscom / in ONE PME Office Swisscom DX800A & NEU NACHFOLGER Gigaset FUSION

Anmeldung des DX800A/Gigaset FUSION am Swisscom Router Centro Business 2.0/3.0





Default Werte des Router

Konfiguration DX800A & Gigaset Fusion an Centro Business 2.0/3.0

- **Default IP Adresse Router Centro Business 192.168.1.1**
- **SIP Credentials im Router entnehmen / VoIP / Telefonnummer**
- **Gigaset Fusion IP via Webbrowser gigaset-config.com**
- **DX800A IP Adresse Menu-Einstellungen-Lokales Netzwerk**

NEU / Nouvelle 16.1.2023 Anleitung Gigaset Fusion an Centro Business 2.0/3.0

Anleitung Gigaset FUSION Schritt für Schritt in Deutsch Version 1



FAQ Fusion Link :

-Installations Guide
-Handbuch
-search.ch Wie Einrichten auf dem FUSION!


-DECT Mobilteile Anmelden

NOUVELLE 16.1.2023 Instruction FUSION Swisscom Centro Business 2.0+3.0


Mise en Service Gigaset FUSION avec le Centro Business en Francais Version 1

NEU 27 Feb 2018! Gewisse Automatische Vermittler, "Bitte wählen Sie 1 für Deutsch, 2 für

Französisch..etc. verstehen RFC2833 nicht und verstehen nur Audio Codec! In diesem Fall stellen Sie auf Codec VoIP Automatisch um!



RFC2833 muss als DTMF Standard definiert sein. Ausser gewisse Automatische Vermittler die Angerufen werden akteptieren keine Nachwahl - dann stellen Sie auf Automatisch um wie im oberen Beispiel.




NEU seit März 2022 / Einfügen des Codecs G729! Gewisse Nummern können nicht gewählt werden! Codec G711 a law + NEU den G729 hinzufügen wie unten im Bsp. Meistens sind es Anrufe von Swisscom zu Sunrise Nummern die Gebietsabhängig sind.

Instruction Giga...ce_Version 1.pdf

DX800A ANLEITUNG März 2022 Version 5
Anleitung DX800A Schritt für Schritt in Deutsch

Beschreibung DX...e_Version 5.pdf

DX800A Instruction a partir de Mars 2022 Version 5
Mise en Service DX800A avec le Centro Business en Francais






Inbetriebnahme des DX800A an Swisscom Centro Business / Mise en service DX800A avec Swisscom PME Office

Settings with DX800A with Swisscom Centro Business Router!

Umleitung kann nur über den Service Code eingeschaltet/ausgeschaltet werden, und nicht über die Umleitfunktion des DX800A Menu!!
zB. *21<nummer># Umleitung aktiv
mit #21 Umleitung deaktivieren

Feature	
Outgoing Calls	Yes
Incoming Calls	Yes
CLIP incoming	Yes
CLIP outgoing	Yes
Call Forwarding	Yes
Call Transfer	Yes *21
Call Waiting	Yes
DTMF	Yes
Anonymous Call	Yes
A-number forwarding	Yes
Fax	--

Nouveau 27 Fév 2018! Certains Automatique Attendant. "S'il vous plait sélectionner 1 pour l'allemand, 2 pour le francais..etc. accepte pas le Code DTMF RFC 2833. Dans ce cas, change svp le Codec sur Automatique.



RFC2833 DTMF Code dois etre choisi come le default Codec. Seulement ci vous appeler certains Automatique Repondeur qui comprendre pas "la procedure "presse 1 pour l'allemand etc. Dois etre changer ver le valeur automatique du codec VoIP.


Settings to change/modify on your Router from Swisscom / Im Centro Business unter

VoIP auf die Telefonnummer gehen und ändern drücken.

SIP Credentials auslesen um in den DX800A einzugeben:

1. SIP Benutzername = Ihre Telefonummer zB. +41561234567
2. Passwort ansehen, ich empfehle gleich ein Passwort selbst zu vergeben und speichern.
3. Anleitung befolgen für weitere Einstellungen
4. NEU ab Sept.2017 – > RFC 2833 Einstellen beim DX800A änderung von Dok V3
5. NEU ab 1 Feb. 2018 Codec auf nur G711 a law umstellen weil gewisse Nummern nicht gewählt werden können, meistens von SUNRISE . anderung Dok V4

.



NOUVELLE a partir de Mars 2022/ Ajouter aussi le Codec G729.Certains numéro en peux le pas appeler! Changez le Codec sur G711 a law + ajouter le G729. Dans ce cas s'agire des appeler de Swisscom vers Sunrise.

