

T300/T500 - Fritzbox as VoIP Proxy

It is possible to use internal SIP accounts of Fritzbox as "line" for Gigaset T300/500 PBX.

For the provider settings have a look here:

Konfiguration

Provider editieren

Providername: fritz.box620

Leitungsprotokoll: SIP

Leitungskonfiguration

type: friend host: fritz.box

dtmfmode: rfc2833 permit:

auth mode: Username/Password deny:

auth: plaintext canreinvite: no

net: disallow: all

allow: allow, ulaw

insecure: very progressinband:

port: qualify: yes

defaultip: rtptimeout:

rtpholdtimeout: mask:

fromdomain: fritz.box fromuser: 620

Rufnummernanzeige: -Benutzername im Fritz.box

Typ: rfc3225

Format eingehend: +11 (222) XXX

Format ausgehend: Ohne Vorwahl

Löschen Speichern Abbrechen

Schließen

Have attention to the following remarks too, please...

1. For each Fritzbox telephone a separate Provider has been to setup in the Gigaset T300/500 PBX:

Gigaset PRO Administration - Mozilla Firefox

192.168.2.50/isp/config/index.jsp?url=undefined

Konfiguration

Leitungskonfiguration

Benutzer Gruppen Telefone Module Voicemail Konferenz Adressbuch Rufnummern **Leitungen** Routing Server Auswertung Anlagenverbund Erweiterte Einstellungen

Leitungen zuordnen

Status	Leitungsname	Leitungsnummer	Anschlussart
<input checked="" type="checkbox"/>	620	Nr.: 1	Provider-Anschluss
Provider: <input type="text" value="fritz.box:620"/> Leitungsstatus: Registered Authentifizierung: <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein Benutzername: <input type="text" value="620"/> =Anmeldedaten im Fritz.box Passwort: <input type="text" value="620"/> Provider Nummernraum Erweitert			
<input checked="" type="checkbox"/>	621	Nr.: 2	Provider-Anschluss
Provider: <input type="text" value="fritz.box:621"/> Leitungsstatus: Registered Authentifizierung: <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein Benutzername: <input type="text" value="621"/> !!! Für jeden IP-Telefon der Fritz.box muss ein separater Provider in der T300/500 eingerichtet werden. Passwort: <input type="text" value="621"/> Provider Nummernraum Erweitert			
<input checked="" type="checkbox"/>	ISDN Telekom	Nr.: 3	ISDN-Anschluss extern
<input checked="" type="checkbox"/>	Sipgate Trunking	Nr.: 4	Provider-Anschluss

Neue Leitung Leitungs-Assistent Speichern Übernehmen Abbrechen Schließen

2. For the number use the Fritzbox number (=Username):

Gigaset PRO Administration - Mozilla Firefox

192.168.2.50/isp/config/index.jsp?url=undefined

Konfiguration

Leitungskonfiguration

Benutzer Gruppen Telefone Module Voicemail Konferenz Adressbuch Rufnummern **Leitungen** Routing Server Auswertung Anlagenverbund Erweiterte Einstellungen

Leitungen zuordnen

Status	Leitungsname	Leitungsnummer	Anschlussart
<input checked="" type="checkbox"/>	620	Nr.: 1	Provider-Anschluss
Landesvorwahl: <input type="text"/> Ortsvorwahl: <input type="text"/> Rufnummernart Rufnummer Rufnummernraum <input type="text" value="Einzelrufnummer"/> 0049(2871) <input type="text" value="620"/> =Benutzername im Fritz.box Provider Nummernraum Erweitert			
<input checked="" type="checkbox"/>	621	Nr.: 2	Provider-Anschluss
Landesvorwahl: <input type="text"/> Ortsvorwahl: <input type="text"/> Rufnummernart Rufnummer Rufnummernraum <input type="text" value="Einzelrufnummer"/> 0049(2871) <input type="text" value="621"/> Provider Nummernraum Erweitert			
<input checked="" type="checkbox"/>	ISDN Telekom	Nr.: 3	ISDN-Anschluss extern
<input checked="" type="checkbox"/>	Sipgate Trunking	Nr.: 4	Provider-Anschluss

Neue Leitung Leitungs-Assistent Speichern Übernehmen Abbrechen Schließen