

Gigaset pro - RoutIT

Hoe kunt u een Gigaset pro toestel gebruiken op het RoutIT platform?

Dit document beschrijft de configuratie van een Gigaset pro toestel zodat deze aangesloten kan worden op het RoutIT platform met de daarbij behorende functionaliteiten. De volgende features worden ondersteund:

Featurelijst:

Functie	DE310/410	DE700/900	DX800	N300(a)/N510	N720
Basis bellen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Clip	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Colp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anoniem bellen	Netwerk functie*	Netwerk functie*	Netwerk functie*	Netwerk functie*	Netwerk functie*
DND	Ja (*78/*79)	Ja (*78/*79)	Ja (*78/*79)	Ja (*78/*79)	Ja (*78/*79)
Message waiting	-	-	-	-	-
Oproeplijsten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Voicemail	-	-	-	-	-
Aankloppen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wachtstand/makelen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Muziek in de wacht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Omleiden - bezet	Ja (*90/*91)	Ja (*90/*91)	Ja (*90/*91)	Ja (*90/*91)	Ja (*90/*91)
Omleiden - altijd	Ja (*72/*73)	Ja (*72/*73)	Ja (*72/*73)	Ja (*72/*73)	Ja (*72/*73)
Omleiden - niet opnemen	Ja (*92/*93)	Ja (*92/*93)	Ja (*92/*93)	Ja (*92/*93)	Ja (*92/*93)
Doorverbinden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DTMF (RFC2833)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Conferentie	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Bezetlampen veld	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee
Oproep overname direct *97 toestel nummer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Oproep overname groep *98	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Oproep overname met BLF toets	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee

* Netwerk functie
*67 + telefoonnummer
*31 Continue blokkering
#31 uitschakelen



Allé Gigaset IP toestellen zijn Broadsoft gecertificeerd.

Configuratie voorbeeld:

Gegevens ontvangen van RoutIT.

```
[voorbeeld] <User>@trunktest.voipit.nl
              authenticatie username: <Username>
              password:*****
              <Phone number>
              Extensie: 7845
              Outbound proxy: <IP address Outbound proxy>
              BLF list URI: blf-gigasetuser1
```

Open de webinterface van het toestel en ga naar:

Instellingen – Netwerk en aansluitingen –
Server en telefoonsystemen.

> Verbonden met telefoonsysteem: Broadsoft.
> BLF list user: blf-gigasetuser1

De Call Manager optie is afhankelijk van de wensen van
de klant.

Deze optie is alleen beschikbaar bij de Gigaset DE310, 410,
700 en de DE900 IP pro

Telefoonsystemen

Verbonden met telefoonsysteem

Call Manager

Oproepen via Call Manager direct aannemen via headset via Hands-free Nee

BLF list URI

BLF list user

Instellingen – Telefonie - Verbindingen

Deze instellingen zijn klant afhankelijk, dit
voorbeeld is gebaseerd op bovenstaande
gegevens.

Persoonlijke providergegevens

Verificatiernaam

Verificatiewachtwoord

Gebruikersnaam

Weergegeven naam

Geavanceerde instellingen

Algemene gegevens van de service provider

Domein

Proxyserveradres

Proxyserverpoort

Registration server

Registratieserverpoort

Registratievernieuwingsstijd [sec.]

Uitgaande-proxymodus Altijd Automatisch Nooit

Uitgaande-serveradres

Uitgaande-proxypoort

Bezetlampen veld

Instellingen – Functietoetsen

Deze optie is alleen beschikbaar bij de Gigaset 410, 700 en de DE900 IP pro

Programmeerbare toetsen	
Toets	PK1
Functiekeuze	BLF
Verbindingsnaam	Routit
Telefoonnummer	testuser2
Code voor oproepovername	*97

Interne wachtstand muziek

Aangezien RoutIT een eigen wachtstand muziek heeft, kunt u de interne wachtstand muziek beter uitschakelen op het Gigaset toestel. Deze functie is alleen van toepassing op de volgende producten.

- Gigaset DX800
- Gigaset N300(A)/N510

Het uitschakelen gaat via het toestel menu. Voor meer informatie, zie de handleiding van het toestel.