

Gigaset PBX T300 / T500 Sipcall SIP-Trunk



www.sipcall.ch

Unterstützte Funktionen:

Feature	
Outgoing Calls	Yes
Incoming Calls	Yes
DTMF	Yes
CLIP outgoing	Yes
CLIP incoming	Yes
Call Waiting	Yes
Call Transfer	Yes
Call Forwarding	Yes
Anonymous Call	Yes
A-number forwarding	No

Gigaset T300/T500 Einstellungen

In der Gigaset PBX wählen Sie unter "Konfiguration" - "Leitungen" - "Leitungen" und klicken Sie auf: **Neue Leitung**

1.) Provider Einstellungen

Geben Sie der Leitung einen eindeutigen Namen und wählen Sie den Provider **Sipcall pro (CH)** im Auswählmeneu und geben Sie abschliessend bei der Authentifizierung Benutzername und Passwort ein.

The screenshot shows a configuration window for a SIP trunk. At the top, there is a header bar with a dropdown arrow, a red status icon, a text input field containing "SipCall", "Nr.: 2", and a "Provider-Anschluss" dropdown menu. Below this, the main configuration area includes: "Provider:" with a dropdown menu set to "Sipcall pro (CH)" and an edit icon; "Authentifizierung:" with radio buttons for "ja" (selected) and "nein"; "Benutzername:" and "Passwort:" text input fields; and a "Leitungsstatus:" indicator with a red status icon. At the bottom, there are three tabs: "Provider", "Nummernraum", and "Erweitert". A plus sign icon is located in the bottom right corner.

2.) Nummernraum Einstellungen

Geben Sie die Telefonnummern für diesen SIP Trunk ein. Die Landesvorwahl und Ortsvorwahl kann bei Bedarf angepasst werden.

The screenshot shows the "Nummernraum" (Number Range) configuration window. At the top, it has the same header as the previous window. Below the header, there are two text input fields for "Landesvorwahl:" and "Ortsvorwahl:". Below these is a table with three columns: "Rufnummernart", "Rufnummer", and "Rufnummernraum". The table contains two rows, each with a dropdown menu set to "Einzelrufnummer", a "Rufnummer" field containing "0041(32)", and a "Rufnummernraum" field containing "510". To the right of each row are two small dropdown menus labeled "A" and "B", and a red "X" icon. At the bottom right of the table area is a plus sign icon. At the bottom, there are three tabs: "Provider", "Nummernraum", and "Erweitert". A plus sign icon is located in the bottom right corner of the entire window.

3.) Erweiterte Einstellungen

Keine Anpassungen notwendig.

Leitungspräfix: ** <input type="text"/> *	
Abwurfplatz:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Interne Rufnummer: <input type="text"/>
No Screening:	<input type="checkbox"/> Rufnummernpräfix: <input type="text"/> + <input type="text"/>
Max Verbindungen:	<input type="text" value="0"/>
▶ Manuelle Konfiguration Aktiv: <input type="checkbox"/> i	
Provider Nummernraum Erweitert	

4.) Speichern der Einstellungen

Klicken Sie auf Übernehmen und dann auf Speichern der Einstellungen.

▼	<input type="text" value="SipCall"/>	Nr.: 2	Provider-Anschluss ▼	×
Leitungspräfix: ** <input type="text"/> *				
Abwurfplatz: <input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Interne Rufnummer: <input type="text"/>				
No Screening: <input type="checkbox"/> Rufnummernpräfix: <input type="text"/> + <input type="text"/>				
Max Verbindungen: <input type="text" value="0"/>				
▶ Manuelle Konfiguration Aktiv: <input type="checkbox"/> i				
Provider Nummernraum Erweitert				
+				
Neue Leitung Speichern Übernehmen Abbrechen				
Schließen				