

PLATAN

PLATAN

See below for a list with supported features when using the Gigaset PRO IP Devices on following IP PBX systems manufactured by Platan:

- **Libra** (tested with FW version: 1.08.39)

Feature	DE310 / DE410 IP PRO	DE700 / DE900 IP PRO	N510 IP PRO	N720 Multi cell
Software release:	02.00.07	02.00.10	76	85
Basic Call	Yes	Yes	Yes	Yes
Calling line (CLIP)	Yes	Yes	Yes	Yes
Connected line (COLP)	No	No	No	No
Anonymous call	No	No	No	No
Do Not Disturb	Yes	Yes	No	No
Message waiting	In clarification	Yes	-	-
Call list/history	Yes	Yes	-	-
Voice mail deposit/retrieval	In clarification	Yes	-	Yes
Call waiting	No	No	-	-
Call Hold / Toggle	Yes	Yes	Yes	Yes
Music on Hold	-	-	-	-
Call forward (CFU)	PBX feature code: 734	PBX feature code: 734	PBX feature code: 734	PBX feature code: 734
Call forward (CFNR)	Yes	Yes	Yes	Yes
Call forward (CFB)	PBX feature code: 736	PBX feature code: 736	PBX feature code: 736	PBX feature code: 736
Call Transfer attended	Yes	Yes	Yes	Yes
Call Transfer unattended	Yes	Yes	Yes	-
Call Transfer blind	Yes	Yes	-	-
DTMF (RFC2833)	Yes	Yes	Yes	Yes
Conference 3pty	-	-	Yes	Yes
BLF Busy / Idle indication	Yes	Yes	-	-
Call pick-up direct (* 71 + extension)	Yes	Yes	Yes	Yes
Call pick-up group (* 71 + group extension)	Yes	Yes	-	-
Call pick-up BLF	Yes	Yes	-	-
Call completed elsewhere	Yes	Yes	-	-
Auto provisioning	In preparation	In preparation	In preparation	In preparation





Global VoIP configuration:

Stos 1 | Stos 2 | +

IP, porty
Port SIP: 5060 | Publiczny IP: | Server STUN: |

Ustawienia
☒ Zezwól na przełączanie strumienia RTP na inny adres niż wynegocjowany
Czas do rozłączenia przy braku odbioru pakietów RTP [s]: 75 |
Kodek 1: 6.711a | Kodek 2: 6.711a | Kodek 3: G.722 | Kodek 4: 6.722 | Kodek 5: Brak |
* Kodek 6.729 jest chroniony licencją
Reg. Realm: platan.lbr
☐ PnP Auto-provisioning

Zdalne ataki
Czas blokady: 15 | min.
Przedział czasu skłaniania ataków: 5 | min.
Progowy licznik zdarzeń do wykrycia zagrożenia typu:
a) ramek z błędem składi: 300 |
b) błędów użytkownika (autoryzacja do nieistniejących kont): 300 |
c) błędów autoryzacji (błędne hasła do istniejących kont): 300 |

Sieć
Brama domyślna: 192.168.1.1 | Maskę podсети: 255.255.254.0 | Port HTTP: 80
Serwer DNS: 8.8.8.8 |

Karty
dodaj kartę: | Dodaj

Master	Lokalizacja	DNCP	IP	Brama	Maska	DNS	Adres MAC	RTP	Utwórz
2.13			192.168.0.147	192.168.1.1	255.255.254.0	8.8.8.8	EO-FA-EC-01...	4000-4127	Utwórz

Extensions configuration:

Sł/VoIP	200	Int. wew. 200	VoIP	Default	Default	Utwórz
58 VoIP	301	Int. wew. 301	VoIP	Default	Default	Utwórz
59 VoIP	302	Int. wew. 302	VoIP	Default	Default	Utwórz
60 VoIP	303	Int. wew. 303	VoIP	Default	Default	Utwórz
61 VoIP	304	Int. wew. 304	VoIP	Default	Default	Utwórz
62 VoIP	305	Int. wew. 305	VoIP	Default	Default	Utwórz
63 VoIP	306	Int. wew. 306	VoIP	Default	Default	Utwórz
64 VoIP	307	Int. wew. 307	VoIP	Default	Default	Utwórz

Analogowy | Systemowy | **VoIP**

Login: 300 | Hasło: | Stos: Stos 1 |
DTMF -> FLASH: |

☐ T.38 fax relay ☒ Wysłanie re-INVITE przy fakcie przychodzącym
☐ Wideozwoń ☐ Auto provisioning dla Platan Video Softphone
Sygnalizacja odbierana: ☒ DTMF ☐ RFC 2833 ☐ SIP INFO
Sygnalizacja nadawana: ☒ DTMF ☐ RFC 2833 ☐ SIP INFO
☐ globalna książka telefoniczna ☐ Sygnalizacja odczekujących wiadomości

Auto provisioning
Adres MAC: |
Hasło admin: |
☒ Odsłuchanie autokonfiguracji
Zestaw przycisków: Brak |