

Gigaset SL800H PRO

Diseño micro y fino sin comprometer el rendimiento ni la funcionalidad

El SL800H PRO es el terminal DECT más pequeño y ligero en el portfolio profesional de Gigaset. A pesar de sus dimensiones, cuenta con una gran pantalla a color de 2,4" y la última tecnología. Las novedades incluyen Bluetooth® 4.2 y un conector jack integrado de 3,5 mm, que pueden usarse para trabajar con auriculares tanto inalámbricos como con cable. Equipado con muchas funciones de gama alta, el SL800H PRO satisface las demandas más exigentes de los usuarios. La excelente duración de la batería, con hasta 15 horas en conversación, la alarma con vibración incorporada y su superficie de gran calidad resistente a los arañazos y desinfectantes, hacen del SL800H PRO el teléfono de negocios perfecto. Características como el nuevo Modo de Hotel y el botón dedicado a perfiles de audio simplifican el uso en entornos de trabajo profesionales. El terminal está optimizado para su uso con todos los sistemas DECT profesionales de Gigaset. Además, el SL800H PRO también se puede utilizar en sistemas compatibles con GAP y CAT-iq de otros proveedores, tanto en entornos monocelda como multicelda.



Características destacadas

- Gran pantalla a color TFT Iluminada de 2,4"
- Uso de auriculares por Bluetooth® 4.2 o conector jack 3,5mm
- Hasta 15 h. de tiempo de conversación y 300 h. en espera
- Rápida selección del perfil de audio con su tecla dedicada
- Manos libres con calidad de audio excepcional gracias a HDSP™/CAT-iq 2.0¹ y con volumen máximo alto
- Modo Hotel – borrado automático de datos sensibles
- SUOTA – Actualización de software por el aire²
- Resistente a arañazos y desinfectantes
- Agenda telefónica local con opción de búsqueda y hasta 500 contactos vCard, acceso a agendas corporativas en línea (XML, LDAP)²
- Intercambio de datos a través de Bluetooth® o Micro-USB
- Alarma con vibración
- Llamada silenciosa en el soporte de carga configurable para llamadas en paralelo
- Bloqueo de teclado con protección por PIN
- Carga:
 - Soporte de carga incluido
 - Carga también posible a través del conector micro-USB
- Compatibilidad completa con los sistemas profesionales DECT monocelda y multicelda de Gigaset

Tamaño micro – y sin desventajas

El nuevo terminal Gigaset SL800H PRO de la serie profesional impresiona por su diseño delgado, su gran pantalla TFT de 2,4" y una serie de funciones empresariales como SUOTA, Bluetooth® 4.2, perfiles de audio y un sonido de alta calidad HDSP. La gama profesional de funciones se completa con la alarma con vibración, la interfaz micro-USB y la excelente duración de la batería. Optimizado para los sistemas monocelda y multicelda de Gigaset, y para su uso en sistemas de alarma³.

Seguridad adicional con el nuevo Modo Hotel

Para proteger los datos privados, el nuevo Gigaset SL800H PRO tiene una opción Hotel. Por ejemplo, esta opción se ocupa de que todas las listas de llamadas sean borradas en un intervalo predefinido de tiempo para que el siguiente huésped no pueda acceder a ellas. Esta opción facilita satisfacer los requisitos de seguridad de los usuarios finales. A través de códigos se puede restaurar el estado original del terminal.

Resistente a desinfectantes y arañazos

La superficie de gran calidad incluye la carcasa, el teclado y la pantalla. Además, la superficie del terminal está protegida frente a arañazos en el uso diario por un recubrimiento superficial más duro, lo que también lo protege de los efectos de los desinfectantes disponibles en el mercado y lo hace especialmente adecuado para la limpieza contra bacterias y virus. Puede encontrar una descripción general de los desinfectantes testados en la Wiki profesional de Gigaset.

¹ Actualización planificada a CAT-iq 2.1

² Depende de la estación base y/o PBX/proveedor

³ Disponible más adelante



Gigaset SL800H PRO

Diseño micro y fino sin comprometer el rendimiento ni la funcionalidad

Datos técnicos

Interfaz de usuario

- Pantalla gráfica TFT iluminada a color QVGA, 240 x 320 píxeles, hasta 8 líneas y 65.000 colores
- Interfaz de usuario intuitiva y moderna, con iconos, teclas de pantalla, tecla de navegación de cinco posiciones y teclas de función

Agendas y marcación

- Libreta de direcciones con capacidad para 500 contactos vCard
- Campos en vCard: nombre y apellidos, tres números, e-mail, recordatorio de fecha, melodía VIP e identificación del llamante con imágenes
- Acceso a directorio PBX con función de búsqueda (LDAP y XML)²
- Búsqueda en directorio público en línea, también automática²
- 3 listas de llamadas independientes (perdidas/recibidas/hechas) con 20 entradas cada una, CLIP/CNIP y fecha/hora²
- Rellamada de los últimos 20 números marcados
- Teclas de marcación rápida (teclas pantalla, 9 teclas numéricas)
- Tecla de mute, tecla de bloqueo de teclado y tecla R (flash)
- Función de rellamada automática²

Conectividad

Opciones flexibles de conexión con el SL800H PRO



Recepción de llamadas

- Identificación del llamante por CLIP, CLIP con imagen y CNIP
- Melodías individuales de llamada para contactos VIP y por tipo de llamada²
- Función para silenciar llamadas anónimas
- Alerta por vibración

Llamadas perdidas

- Señalización en pantalla con indicador luminoso de mensaje en espera
- Lista con hasta 20 llamadas perdidas, con identificación del llamante²
- Lista local de llamadas perdidas en sistemas DECT monocelda y multicelda con GAP de terceros
- Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Audio

- Audio HD según HDSP™/CAT-IQ 2.0¹
- Manos libres con calidad de audio excelente
- 32 melodías de llamada seleccionables con 5 niveles de volumen y opción de aumento gradual de volumen
- Selección del perfil de audio (personal, silencio y ruido)
- Auriculares por Bluetooth o conector de 3,5mm

Teclado

- Iluminado y resistente a arañazos
- Tecla de mensajes en espera con LED parpadeante
- Tecla R (flash), no dedicada
- Tecla de perfil de audio para aplicar directamente ajustes personales, de ruido o de silencio
- Bloqueo de teclado (tecla #) con protección por PIN
- Botón de silenciamiento del micrófono (Mute)

Modo Hotel

Esta nueva opción de Gigaset ofrece:

- Datos como las listas de llamadas se pueden eliminar a intervalos de tiempo determinado
- Bloqueo de la programación de las teclas de pantalla
- La función de buzón de voz puede quedar activada/desactivada
- El menú de Bluetooth está desactivado
- Función de calendario reducida – registros no posibles
- Códigos de reseteo para:
 - Restaurar el idioma predeterminado por menú
 - Restaurar el salvapantallas predeterminado
- Uso restringido del puerto Micro-USB:
 - Intercambio de datos
 - El programa Gigaset QuickSync no puede utilizarse
 - El sistema de recuperación ante desastres sigue operativo
- La carga de la batería por USB sigue siendo posible

¹ Actualización planificada a CAT-iq 2.1

² Depende de la estación base y/o PBX/proveedor

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset SL800H PRO

Diseño micro y fino sin comprometer el rendimiento ni la funcionalidad

Características adicionales²

- Organizador con calendario y recordatorios
- Lector de correo electrónico
- Servicios de información
- Salvapantallas (imagen, diapositivas, reloj, servicio de información)
- Carga de la batería también estando apagado
- Tonos de advertencia al salir del alcance DECT y viceversa
- Modo de carga silenciosa durante una llamada en paralelo con otro teléfono asignado al mismo usuario

Software QuickSync de Gigaset

Descarga de software gratuito para Windows y OSX. Conexión por micro-USB o Bluetooth®

- Sincronización de la agenda del terminal con Microsoft Outlook®
- Carga de fotos de contactos de agenda e imágenes de salvapantallas
- Carga de tonos de llamada desde un ordenador al terminal
- Actualización de firmware
- Integración de telefonía en el ordenador (CTI):
 - Marcación directa de contactos de Microsoft Outlook®
 - Aviso de llamadas entrantes en el ordenador, tanto en Windows como en OSX

Compatibilidad

- Optimizado y recomendado para:

Sistemas DECT IP monocelda:

- Gigaset N670IP PRO
- Gigaset N510IP PRO

Sistemas Gigaset DECT IP multicelda:

- Gigaset N870IP PRO
- Gigaset N720IP PRO

- Estaciones base DECT compatibles con GAP y CAT-iq (sistemas monocelda y multicelda)

Interfaces

- DECT
- Bluetooth®
 - Auriculares Bluetooth® (perfiles: manos-libres y auriculares)
 - Intercambio de datos y actualización de firmware con Gigaset QuickSync
 - Intercambio de contactos vCard con teléfonos móviles
- Micro-USB
 - Función de carga
 - Intercambio de datos y actualización de firmware con Gigaset QuickSync
- Conector de 3,5 mm para auriculares con cable

Alcance DECT

- Alcance en interior: hasta 50 metros
- Alcance en exterior: hasta 300 metros

Funciones ECO-DECT

- Reducción variable de la potencia de transmisión en función de la distancia entre terminal y base (solo terminal)

Autonomía

- Hasta 15 horas en conversación
- Hasta 300 horas en reposo

¹) Actualización planificada a CAT-iq 2.1

²) Depende de la estación base y/o PBX/proveedor

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset SL800H PRO

Diseño micro y fino sin comprometer el rendimiento ni la funcionalidad

Dimensiones

- Terminal: 130 x 51 x 18,5 mm
- Cargador: 70 x 58,4 x 28,6 mm
- Embalaje: 224 mm (L) x 166 mm (B) x 60 mm (T)
- Peso total del embalaje comercial, aprox.: 347gr.

Contenido del embalaje

- 1 x terminal
- 1 x tapa de baterías
- 1 x batería Li-Ion
- 1 x pinza de cinturón
- 1 x cargador para el terminal
- 1 x fuente de alimentación
- 1 x manual de usuario

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento entre +5 y +45° C
- Temperatura de almacenaje entre -15 y +60° C
- Humedad relativa entre 20% y 75%, sin condensación

Gigaset SL800H PRO

Referencia de pedido: S30852-H2975-R102

Su mejor elección.

¡Descubra más! Póngase en contacto con su representante Gigaset, visite gigasetpro.com o la página wiki en wiki.gigasetpro.com

Gigaset

Wherever you go.