

# Gigaset SL800/SL800H PRO

Un maximum de fonctionnalités dans un combiné design et compact

Le Gigaset SL800H PRO est le combiné DECT le plus petit et le plus léger de la gamme professionnelle de Gigaset. Dans ce format compact et design, il intègre un grand écran couleur de 2,4 pouces et une connectique ultra-complète. Il propose notamment le Bluetooth® 4.2 et un connecteur jack 3,5 mm, pour une compatibilité maximale avec les casques audio avec ou sans fil. L'autonomie exceptionnelle de la batterie, le mode vibreur, la mise à jour logicielle OTA et la résistance du boîtier aux rayures et aux désinfectants font du SL800H PRO le téléphone professionnel idéal. De plus, son tout nouveau mode Hôtel et les profils audio personnalisables en simplifient l'usage dans les environnements de travail multi-utilisateurs. Le Gigaset SL800H PRO fonctionne bien entendu avec tous les systèmes Gigaset DECT professionnels et il peut aussi être utilisé avec d'autres bases compatibles CAT-iq & GAP dans des environnements monocellulaires et multicellulaires



## Fonctionnalités principales

- Grand écran couleur TFT de 2,4" avec interface utilisateur moderne
- Connexion casque via Bluetooth® ou prise de 3,5 mm
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie en conversation
- Les profils audio peuvent être sélectionnés rapidement à l'aide d'une touche dédiée
- Fonction mains-libres avec une qualité sonore HDSP/CAT-IQ 2.0 exceptionnelle même avec un volume maximal élevé
- Mode Hôtel : suppression automatique des données sensibles
- SUOTA : Mise à jour logicielle OTA (Over-the-air)
- Résistance aux rayures et aux produits désinfectants
- Répertoire local 500 vCards avec fonction recherche
- Accès au répertoire de l'entreprise via le PBX (XML, LDAP)<sup>2</sup>
- Transfert de données via Bluetooth® ou Micro-USB
- Vibreur
- Le chargeur ne sonne pas en cas de double appel
- Verrouillage du clavier avec protection par code PIN pour une sécurité optimale
- Chargement :
  - via Micro-USB
  - via le socle de charge
- Compatibilité totale avec les systèmes Gigaset monocellulaires et multicellulaires

### Confidentialité avec le mode Hôtel

Pour protéger les données privées, le nouveau Gigaset SL800H PRO dispose d'un mode Hôtel. Cette option permet la suppression de toutes les listes d'appels et autres données saisies à intervalles de temps prédéfinis afin que le prochain client de l'hôtel ou de la chambre ne puisse pas y accéder. Les codes de réinitialisation permettent de restaurer l'état d'origine du téléphone.

### Résistance aux rayures et aux produits désinfectants

Le combiné est fabriqué dans un polymère de grande qualité. La surface du combiné et son clavier sont protégés par un revêtement résistant aux rayures et aux effets des produits désinfectants classiques, antibactériens et virucides.

# Gigaset SL800/SL800H PRO

## Interface utilisateur

- Écran couleur graphique TFT QVGA éclairé de 2,4", 240 x 320 pixels, jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
- Interface utilisateur intuitive avec icônes, touches écran, touche de navigation 5 directions et touches de fonction

## Répertoire et numérotation

- Répertoire jusqu'à 500 entrées vCard
- Entrées vCard : nom et prénom, trois numéros, adresse e-mail, rappel de date, mélodies VIP et affichage de l'appelant avec image
- Accès répertoire PBX avec fonction de recherche (LDAP et XML)<sup>2</sup>
- Accès répertoire public en ligne avec recherche automatique<sup>2</sup>
- 3 journaux d'appels distincts (manqués/entrants/sortants) de 20 entrées chacun avec CLIP/CNIP et heure/date<sup>1</sup>)
- Répétition des 20 derniers numéros composés
- Touches de numérotation abrégée (touches écran, 9 touches numériques)
- Mode silencieux, verrouillage du clavier et touche flash
- Fonction de rappel automatique

## Appels entrants

- Affichage de l'appelant avec CLIP, image CLIP et CNIP
- Sonneries individuelles pour les entrées VIP et les appelants internes
- Désactivation de la sonnerie pour les appels masqués
- Vibreur

## Appels manqués

- Signalisation sur l'écran et par clignotement de la touche des messages en attente
- Liste contenant jusqu'à 20 appels manqués avec indication de l'appelant<sup>1</sup>)
- Liste locale des appels manqués dans des systèmes monocellulaires et multicellulaires tiers avec GAP<sup>1</sup>)
- Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués

## Audio

- Son HD avec HDSP™/CAT-IQ 2.01
- Fonction mains-libres avec une excellente qualité sonore
- Touches latérales pour un réglage facile du volume
- 32 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet crescendo
- Choix de profils audio (personnalisé, faible et fort)
- Casque via Bluetooth ou prise 3,5-mm

## Clavier

- Rétro-éclairé et résistant aux rayures
- Touche de messages en attente avec témoin clignotant
- Touche « R » dédiée
- Touche de profil pour appliquer directement les profils personnalisé, fort ou faible
- Touches latérales pour un réglage facile du volume
- Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par code PIN
- Touche « Mute »

## Mode Hôtel

Cette nouvelle fonction Gigaset offre :

- Les données telles que les listes d'appels peuvent être supprimées à intervalles de temps réguliers
- Blocage des touches programmables
- L'option messagerie peut être activée ou non
- Le menu Bluetooth est désactivé
- Une fonction « calendrier » réduite - impossibilité d'ajouter des entrées
- Code de réinitialisation pour :
  - Restaurer la langue par défaut
  - Restaurer l'économiseur d'écran par défaut
- Utilisation restreinte du port Micro-USB :
  - Transfert de données
  - Système de récupération d'urgence des données
  - Le logiciel Gigaset QuickSync ne peut être utilisé
  - Charge via USB possible

## Fonctionnalités optionnelles<sup>2</sup>

- Organiseur avec fonctions de calendrier et de rappel
- Lecteur d'e-mails
- Services d'information
- Économiseur d'écran (image, diaporama, heure, services d'information)
- Chargement de la batterie même lorsque le combiné est éteint
- Signaux d'avertissement en cas d'entrée et de sortie de la zone de couverture DECT
- Le chargeur ne sonne pas en cas de double appel avec un autre appareil enregistré sur le même utilisateur

## Logiciel Gigaset QuickSync

- Logiciel à télécharger gratuitement pour Windows et OS X
- Connexion via micro-USB ou Bluetooth®.
- Synchronisation du répertoire de votre combiné avec Microsoft Outlook®
- Téléchargement d'images CLIP et d'économiseurs d'écran
- Téléchargement de sonneries depuis l'ordinateur vers le combiné
- Mise à jour du micrologiciel
- Computer telephony integration (CTI) :
  - Numérotation directe à partir des contacts Microsoft Outlook®
  - Affichage des appels entrants sur l'ordinateur, aussi bien sur Windows que sur OSX

## Compatibilité

- Optimisé et recommandé pour les appareils suivants :
  - Systèmes monocellulaires Gigaset pro (ex. N510IP PRO)
  - Systèmes multicellulaires Gigaset pro (ex. N720IP PRO)
- Bases DECT compatibles GAP (systèmes monocellulaires et multicellulaires)

# Gigaset SL800/SL800H PRO

## Interfaces

- o DECT
- o Bluetooth®
- o Casque Bluetooth® (profil mains-libres et casque)
- o Transfert de données et mise à jour du micrologiciel avec Gigaset QuickSync
- o Échange de vCards avec des téléphones mobiles
- o Micro-USB
- o Fonction de chargement
- o Transfert de données et mise à jour du micrologiciel avec Gigaset QuickSync
- o Prise casque 3,5 mm

## Portée DECT

- o À l'intérieur : jusqu'à 50 mètres
- o À l'extérieur : jusqu'à 300 mètres

## ECO -DECT

- o Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie grâce au bloc d'alimentation à basse consommation

## Caractéristiques ECO -DECT

- o Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie grâce au bloc secteur à basse consommation
- o Mode ECO : réduction manuelle de la puissance de transmission des bornes et de tous les combinés enregistrés
- o Réduction variable de la puissance de transmission en fonction de la distance entre le combiné et la borne (combiné uniquement)

## Connectivité

Options de connexion multiples avec le SL800H PRO



## Autonomie

- o En conversation : jusqu'à 15 heures
- o En veille : jusqu'à 300 heures

## Conditions d'utilisation

- o Température de fonctionnement entre +5 et +45 °C
- o Température de stockage entre -15 et +60 °C
- o Humidité relative entre 20 % et 75 %, sans condensation

## Dimensions

- o Combiné : (H x l x e) 130 x 51 x 18,5 mm
- o Chargeur : (L x l x h) 70 x 58,4 x 28,6 mm
- o Packaging : (L x l x h) 224 x 166 x 60 mm
- o Poids total : environ 347 g

## Contenu du packaging

- o 1 x combiné SL800H PRO
- o 1 x couvercle de batterie
- o 1 x clip ceinture
- o 1 x batterie Li-Ion
- o 1 x chargeur pour combiné
- o 1 x manuel d'utilisation
- o 1 x prise secteur

Référence	Gencod
SL800 PRO	4250366862927
SL800H PRO	4250366861661

1. Planifié pour la mise à jour CAT-iq 2.1
2. Dépend du fournisseur de la base et/ou PBX

## Gigaset SL800 PRO

Contient un combiné SL800H PRO et une base DECT avec port analogique (pstn)

