

# Gigaset Fusion

**L'innovativo ed elegante sistema telefonico all-in-one con funzioni telefoniche professionali e base Smart Home integrata**

## Caratteristiche principali

- Display touch da 5" con risoluzione di 720p ed interfaccia utente intuitiva
- Mini-PBX fino a 20 utenti\* e base DECT integrata
- Fino a 6 chiamate in contemporanea (max 4 conversazioni DECT)
- Base Gigaset Smart Home integrata
- Accesso ai contatti Google e Office365
- Connessione auricolari tramite USB-C o Bluetooth
- Connessione flessibile tramite WiFi dualband e interfaccia LAN PoE
- 5 segreterie telefoniche, inclusa la funzionalità di download dei messaggi
- Rubrica interna con 1000 voci e centralizzata con 500 voci
- Design elegante e senza tempo



Gigaset Fusion è una combinazione di telefono fisso, stazione base DECT, mini PBX e base Smart Home. Tutte le impostazioni e le funzioni possono essere configurate tramite l'interfaccia Web e possono essere azionate in modo intuitivo tramite l'interfaccia utente di nuova concezione, mediante il display touch. Le diverse interfacce presenti offrono un'elevata flessibilità di collegamento con i dispositivi esterni. Grazie al suo intramontabile ed elegante design, Gigaset Fusion è il dispositivo ideale per piccoli uffici, studi medici, studi legali, agenzie e per l'home office.



### Connettività flessibile

Il nuovo Gigaset Fusion è stato sviluppato per un'ampia varietà di scenari di utilizzo. Il mini PBX integrato è progettato per gestire fino a 20 utenti. È possibile associare fino a 8 portatili sull'interfaccia DECT e fino a 20 telefoni fissi IP sul mini PBX. L'interfaccia Bluetooth 4.2 integrata consente di utilizzare auricolari senza filo e trasferire i contatti dallo smartphone. È disponibile uno switch 2 porte per la connessione LAN veloce ed anche per l'alimentazione (PoE). Inoltre, è possibile connettere Gigaset Fusion in rete, tramite WiFi, garantendo così la massima flessibilità di collegamento.

### Funzionamento intuitivo in un design senza tempo

Il display capacitivo touch da 5", ad alto contrasto, facilita l'accesso a tutte le funzioni del telefono e ti permette di avere sempre in primo piano le informazioni sul chiamante, indipendentemente da dove sia posizionato o montato. Grazie ai 72 tasti display programmabili e ai widget, Fusion garantisce la massima personalizzazione adattandolo alle proprie esigenze nel lavoro quotidiano. Il design elegante e l'uso di materiali di alta qualità rendono Gigaset Fusion un elemento che attira l'attenzione in qualsiasi ambiente d'ufficio.

### Automazione intelligente

Grazie alla stazione base integrata, Fusion può essere utilizzato come fulcro per il tuo sistema Gigaset Smart Home, oltre alla sua funzionalità principale di mini PBX. Ciò significa che tutte le funzioni possono essere gestite in maniera centralizzata dal dispositivo, come ad esempio la scelta dei profili di sorveglianza grazie al quale è possibile tenere sotto controllo la tua casa o il luogo di lavoro in maniera facile e veloce.

\* A ciascun terminale viene assegnato un numero interno dedicato.

## Dati tecnici

<b>Informazioni d'ordine</b>	<b>Colore</b>	Dark – Titanium
<b>Audio</b>	<b>Codec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 a-law</li> <li>• G.711 <math>\mu</math>-law</li> <li>• G.722</li> <li>• G.729a</li> </ul>
<b>Display</b>	<b>Risoluzione</b>	1280 x 720 Pixel
	<b>Caratteristiche</b>	Touchscreen
	<b>Dimensioni (pollici)</b>	5"
<b>Telefonia</b>	<b>Dispositivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiungere e gestire fino a 20 dispositivi SIP</li> <li>• Aggiungere e gestire fino a 8 portatili DECT</li> <li>• Dettagli del portatile: nome (modificabile), assegnazione numero interno e sostituzione del portatile</li> </ul>
	<b>Repeater</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 2 Repeater DECT HX</li> <li>• Nome del Repeater modificabile</li> <li>• Visualizzazione della versione firmware installata</li> </ul>
	<b>Funzionalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione del nome di ciascun dispositivo telefonico connesso (modificabile)</li> <li>• Message Waiting Indicator (MWI) regolabile</li> <li>• Assegnazione del numero/connessione per le chiamate in uscita/arrivo</li> <li>• Intervallo dei numeri telefonici interni modificabile</li> </ul>
	<b>Gruppi di chiamata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiungere o gestire fino a 5 gruppi di chiamata</li> <li>• Assegnazione della linea per le chiamate in entrata e in uscita</li> <li>• Comportamento dello squillo customizzabile (squillo lineare, con scelta del tempo di squillo, e squillo parallelo)</li> </ul>
	<b>VoIP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 20 account SIP</li> <li>• Semplice configurazione delle impostazioni telefoniche (VoIP) tramite procedura guidata</li> <li>• Profili VoIP predefiniti dei principali provider di telefonia</li> <li>• Configurazione VoIP automatica o manuale</li> <li>• Possibilità di attivare/disattivare le connessioni VoIP</li> <li>• Possibilità di attivare/disattivare l'aggiornamento automatico dei profili VoIP</li> <li>• Possibilità di assegnare account SIP individualmente ai portatili (specialmente la direzione, in ingresso o in uscita)</li> <li>• Mini PBX fino a 20 utenti</li> <li>• Protocollo VoIP: SIP (RFC 3261, RFC 2543)</li> <li>• DTMF (Inband), RTP-Payload (RFC 4733), SIP-INFO</li> <li>• Configurazione del server STUN (indirizzo del server STUN)</li> </ul>
	<b>DECT</b>	4 chiamate contemporanee
<b>Segnalazione e visualizzazione delle notifiche o chiamate</b>	<b>Suonerie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suonerie personalizzate (interno/esterno/gruppo/citofono)</li> <li>• È possibile caricare suonerie personalizzate tramite l'interfaccia web</li> </ul>
	<b>Melodia in attesa</b>	Le melodie di attesa possono essere caricate tramite l'interfaccia web
	<b>CLIP</b>	CLIP, CNIP: visualizzazione del nome per le chiamate in entrata, in uscita, chiamate perse e i numeri chiamati

<b>Protezione delle chiamate</b>	<b>Lista blocco chiamate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non disturbare: blocca l'elenco delle chiamate indesiderate (chiamate spam)</li> <li>• Non disturbare per un max di 1000 numeri bloccati</li> <li>• Lista blocco chiamate ricercabile per numero di telefono e commento</li> </ul>
	<b>Chiamate anonime</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocca le chiamate anonime</li> <li>• Silenziamento suoneria (solo visualizzazione visiva) per le chiamate anonime</li> </ul>
	<b>Blocco chiamate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocco della composizione di determinati numeri di telefono</li> <li>• Intervalli numerici (numeri di cellulare, prefissi, prefissi nazionali)</li> </ul>

<b>Segreteria telefonica</b>	<b>Quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 segreterie telefoniche digitali integrate</li> <li>• Segreteria telefonica di rete per ogni linea creata</li> </ul>
	<b>Annunci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzione di registrazione</li> <li>• Annunci e testi dei messaggi possono essere registrati individualmente per ogni segreteria telefonica</li> <li>• Annunci standard preconfigurati (plug &amp; play)</li> <li>• Annunci predefiniti a seconda della lingua selezionata</li> <li>• Annuncio di data e ora per ogni messaggio</li> </ul>
	<b>Funzionalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIN personalizzato per ciascuna segreteria telefonica</li> <li>• Nome personalizzato per ciascuna segreteria telefonica</li> </ul>
	<b>Tempo di registrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 30 minuti di registrazione</li> <li>• Durata della registrazione per messaggio regolabile: 30 secondi, 1, 2, 3 o 4 minuti</li> <li>• Tempo di registrazione temporizzato</li> </ul>
	<b>Utilizzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile attivare/disattivare la segreteria telefonica</li> <li>• Facile utilizzo della segreteria telefonica direttamente dal Fusion o tramite il portatile</li> <li>• Facile utilizzo della segreteria telefonica tramite l'interfaccia web</li> </ul>
	<b>Notifica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notifica di nuovi messaggi sul Fusion o sul portatile</li> <li>• Notifica di nuovi messaggi tramite l'app Gigaset Elements</li> </ul>
	<b>Protezione da interruzione di corrente</b>	Le registrazioni sono protette contro le interruzioni di corrente
	<b>Accettazione chiamata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inoltro di una chiamata alla segreteria telefonica</li> <li>• Accettazione della chiamata regolabile: immediatamente, dopo 10, 18 o 30 secondi, automaticamente</li> </ul>
	<b>Interactive Voice Response (IVR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiungi e gestisci fino a 2 IVR</li> <li>• Nome personalizzabile per ogni menu interattivo</li> <li>• Gli annunci possono essere registrati individualmente</li> <li>• I menu opzione possono essere configurati individualmente (0-9, #, *)</li> <li>• Opzioni: riproduci saluto, riaggancia, vai all'interno, ripeti saluto e segreteria telefonica</li> </ul>

<b>Rubrica telefonica</b>	<b>Contatti locali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino ad un massimo di 1000 voci</li> <li>• Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico</li> <li>• 3 numeri di telefono per ciascuna voce</li> <li>• Ogni voce contiene nome, cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-mail e azienda</li> <li>• Il numero di telefono può essere classificato come ufficio, cellulare e casa</li> <li>• Numero di telefono modificabile: copia, salva ed elimina</li> <li>• Elenco telefonico modificabile: copia, salva ed elimina</li> <li>• Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono, nomi, e-mail e azienda</li> <li>• Ordinamento dei contatti per nome o cognome</li> <li>• Importazione dei contatti</li> </ul>
	<b>Contatti centralizzati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino ad un massimo di 500 voci (vCard)</li> <li>• Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 numeri di telefono per voce, sul portatile DECT, e 6 numeri di telefono per voce, sul Fusion</li> <li>• Ogni voce contiene nome e cognome</li> <li>• Il numero di telefono può essere classificato come ufficio, cellulare e casa</li> <li>• Numero di telefono modificabile: copia, salva ed elimina</li> <li>• Elenco telefonico modificabile: copia, salva ed elimina</li> <li>• Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi</li> <li>• Importazione dei contatti</li> </ul>
	<b>Contatti Google</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino ad un massimo di 1000 voci</li> <li>• Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico</li> <li>• 6 numeri di telefono per ciascuna voce</li> <li>• Ogni voce contiene nome, cognome e fino a sei numeri di telefono</li> <li>• Elenco telefonico modificabile: copia e salva</li> <li>• Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi</li> <li>• Facile accesso all'account Google tramite codice di attivazione</li> </ul>
	<b>Contatti Microsoft Office 365</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino ad un massimo di 1000 voci</li> <li>• Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico</li> <li>• 6 numeri di telefono per ciascuna voce</li> <li>• Ogni voce contiene nome, cognome e fino a sei numeri di telefono</li> <li>• Elenco telefonico modificabile: copia e salva</li> <li>• Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi</li> <li>• Facile accesso all'account Microsoft Office 365 tramite codice di attivazione</li> </ul>
	<b>Contatti LDAP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino ad un massimo di 1000 voci</li> <li>• Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico</li> <li>• 3 numeri di telefono per ciascuna voce</li> <li>• Ogni voce contiene nome, cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-mail e azienda</li> <li>• Elenco telefonico modificabile: copia e salva</li> <li>• Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi</li> <li>• È possibile attivare/disattivare la ricerca del nome per le chiamate in arrivo</li> <li>• I contatti LDAP possono essere attivati/disattivati</li> <li>• Nome rubrica personalizzabile</li> </ul>
	<b>Contatti XML</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino ad un massimo di 1000 voci</li> <li>• Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico</li> <li>• 6 numeri di telefono per ciascuna voce</li> <li>• Ogni voce contiene nome, cognome, fino a sei numeri di telefono, indirizzo e-mail e azienda</li> <li>• Il numero di telefono può essere classificato come ufficio, cellulare e casa</li> <li>• Numero di telefono modificabile: copia, salva ed elimina</li> <li>• Elenco telefonico modificabile: copia, salva ed elimina</li> <li>• Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi</li> <li>• È possibile attivare/disattivare la ricerca del nome per le chiamate in arrivo</li> <li>• Ricerca del nome per le chiamate in uscita</li> <li>• Ricerca del nome per le chiamate in arrivo</li> <li>• I contatti XML possono essere attivati/disattivati</li> <li>• Nome rubrica personalizzabile</li> <li>• Configurazione della rubrica telefonica XML inserendo il nome del provider, l'indirizzo del server, nome utente e password</li> <li>• Filtro del numero di telefono selezionabile</li> <li>• Utilizzo dei contatti per rubrica, pagine gialle e rubrica online privata</li> </ul>
	<b>Numeri di emergenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino ad un massimo di 10 voci</li> <li>• Ogni voce contiene numero di telefono e commento</li> <li>• Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e commento</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• I numeri di emergenza possono essere selezionati anche quando il blocco tasti sul dispositivo è attivo</li> </ul>
	<b>Liste chiamate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino ad un massimo di 1000 voci</li> <li>• Le voci dell'elenco chiamate possono essere facilmente bloccate</li> <li>• Gli elenchi delle chiamate possono essere ordinati per connessione, ora e nome</li> <li>• I numeri di telefono possono essere salvati dall'elenco delle chiamate</li> <li>• Liste chiamate con numero di telefono (CLIP/CNIP) e data/ora per tutte le chiamate e per le chiamate in uscita, ricevute o perse</li> </ul>

<b>Funzioni di selezione</b>	<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deviazione di chiamata: CFU, CFNR e CFB</li> <li>• Deviazione di chiamata (RFC 5589)</li> <li>• Trasferimento di chiamata: con consultazione, senza consultazione, cieco</li> <li>• È possibile mettere in attesa, effettuare una nuova chiamata e riprendere la prima chiamata</li> <li>• Avviso di chiamata, inoltro, attesa, scambio, conferenza (con consultazione e ad hoc), inoltro chiamata (con consultazione e cieco)</li> <li>• Reindirizzamento a tempo</li> <li>• L'avviso di chiamata può essere attivato/disattivato per ciascun dispositivo telefonico</li> <li>• Tono di avviso di chiamata selezionabile</li> <li>• La visualizzazione del numero di chiamate perse/nuovi messaggi vocali può essere attivato/disattivato</li> <li>• Commutazione dell'audio (tramite auricolare e tramite vivavoce)</li> <li>• Controllo delle chiamate in uscita tramite tasto funzione (tramite auricolare e vivavoce)</li> </ul>
	<b>Funzioni di composizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiungere o gestire fino a 20 regole di inoltro chiamata</li> <li>• Le chiamate verso il telefono registrato possono essere deviate</li> <li>• È possibile attivare/disattivare la deviazione di chiamata (sempre, su occupato e senza risposta)</li> <li>• Le regole di inoltro chiamata (attivabile/disattivabile, manuale o temporizzata) possono essere visualizzate sul display del telefono (regolabile)</li> <li>• Codice d'area e prefisso modificabili</li> <li>• È possibile aggiungere prefissi ai numeri in uscita (attivabile/disattivabile)</li> <li>• Codice d'area (prefisso internazionale e codice d'area)</li> <li>• I codici paese sono selezionabili in fase di configurazione</li> <li>• È possibile gestire e configurare le regole di composizione</li> <li>• Regole di composizione ricercabili (ricerca istantanea) tramite numero di telefono e commento</li> <li>• È possibile immettere il numero di telefono e commentare</li> <li>• È possibile utilizzare i prefissi</li> <li>• È possibile attivare/disattivare le regole di composizione</li> </ul>
	<b>Chiamate simultanee</b>	6 chiamate esterne simultanee
	<b>Conferenze</b>	Conferenze telefoniche con 5 partecipanti (locale)
	<b>Procedura di composizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTMF (SIP INFO/RFC 4733, In-Band)</li> <li>• Multi-frequenza (DTMF)</li> </ul>
	<b>Richiamata</b>	È possibile effettuare la selezione diretta dall'elenco delle chiamate

<b>Raggio di copertura</b>	<b>DECT</b>	Fino a 50 m, all'interno, e 300 m, all'esterno
	<b>Incremento della copertura</b>	Tramite Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX
	<b>WiFi</b>	Fino a 50 m, negli edifici
	<b>Bluetooth</b>	Fino a 10 m

# Gigaset

<b>Alimentazione</b>	<b>Alimentatore</b>	Alimentatore a spina 230V
	<b>Power over Ethernet (POE)</b>	IEEE 802.3af, Class 3
<b>ECO-DECT</b>	<b>Riduzione della potenza di trasmissione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità ECO - Riduzione manuale della potenza di trasmissione della stazione base verso tutti i portatili registrati.</li> <li>• ECO Mode Plus - Riduzione del 100% della potenza di trasmissione della stazione base verso tutti i portatili registrati</li> <li>• Modalità ECO e Modalità ECO Plus non sono disponibili durante l'uso di dispositivi Smart Home</li> </ul>
<b>Compatibilità</b>	<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DECT-CAT-iq 2.0</li> <li>• DECT-CAT-iq 2.1 (portatile)</li> <li>• SUOTA (Software Update Over The Air)</li> <li>• DECT ULE in accordo con le specifiche ETSI TS 102 939-1</li> </ul>
<b>Connettività</b>	<b>Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth 4.2</li> <li>• Possibilità di attivare/disattivare il Bluetooth</li> <li>• Visualizzazione dello stato del Bluetooth</li> <li>• Ricerca automatica dei dispositivi Bluetooth disponibili</li> <li>• Nomi dei dispositivi personalizzabili</li> <li>• Classe Bluetooth: Classe 2, 2,5 mW, 4 dBm, ~10 m</li> <li>• Profili Bluetooth: profili vivavoce, profili telefono e importazione delle rubriche telefoniche</li> </ul>
<b>Specifiche di rete</b>	<b>LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet RJ45 1000 Mbps</li> <li>• Porta LAN Ethernet 10/100/1000 Base-T Auto MDI/MDIX (802.3/u/ab)</li> <li>• Tipo di indirizzo IPv4: statico e dinamico</li> <li>• Subnet mask supportata</li> <li>• Gateway standard</li> <li>• Supporta il server DNS preferito</li> <li>• Supporta i server DNS alternativi</li> </ul>
	<b>Power over Ethernet</b>	IEEE 802.3af, Class 3
	<b>Rete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNTP</li> <li>• DNS SRV-RR (RFC 2782)</li> <li>• VLAN (IEEE 802.1q), VLAN ID (LAN), priorità VLAN (LAN)</li> <li>• 802.1x, Link Layer Discovery Protocol (LLDP)</li> <li>• Funzionamento su router con assegnazione automatica dell'indirizzo IP (DHCP)</li> <li>• DHCP (Option: 60, 114, 120)</li> <li>• DHCPv4 (RFC 2131)</li> <li>• SIP (RFC 3261, RFC 2543, RFC 2396)</li> <li>• SDP (Session Description Protocol, RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555)</li> <li>• RTP (RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833)</li> <li>• SRTP</li> <li>• STUN (RFC 3489)</li> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS</li> </ul>
	<b>Standard di rete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Protocol: IPv4 (RFC 0791)</li> <li>• LDAP/LDAPS</li> <li>• DNS SRV (Domain Name System)</li> <li>• TCP, UDP</li> </ul>
	<b>Sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TLS 1.1/1.2/1.3 per HTTPS e SIP, SIP over TLS</li> <li>• SRTP (RFC 3711), TLS (RFC 5246), SIP over TLS</li> <li>• È possibile accettare/attivare/disattivare tutti i certificati</li> <li>• Visualizzazione del nome e del tipo di certificato</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile modificare i certificati: mostra dettagli, rimuovi</li> <li>• È possibile importare i certificati</li> <li>• Supporto certificati client (certificato e chiave privata caricabili)</li> <li>• Autenticazione HTTP (nome utente digest HTTP, password digest HTTP)</li> <li>• HTTPS (Server/Client)</li> <li>• Accesso Web HTTPS alla gestione dispositivi</li> </ul>
	<b>Quality of Service (QoS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Class of Service (CoS)</li> <li>• Gestione della larghezza di banda per la priorità dei servizi</li> <li>• QoS (RFC 2474, RFC 2475)</li> <li>• SIP ToS, Diffserv</li> <li>• RTP ToS, Diffserv</li> <li>• Supporto a Differentiated Services Code Point (DSCP)</li> <li>• IEEE 802.1q</li> <li>• Priorità basata sulla porta IEEE 802.1p sulla porta LAN, priorità basata sull'applicazione sulla porta WAN</li> <li>• IEEE 802.1Q VLAN tagging</li> </ul>
	<b>Provisioning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provisioning automatico tramite HTTP/HTTPS</li> <li>• Autoprovisioning specifico dell'utente tramite file di configurazione MAC address e XML</li> <li>• Funzioni di backup e ripristino</li> <li>• È possibile effettuare l'aggiornamento/downgrade del firmware</li> <li>• Server dati (URL) modificabile</li> <li>• Il processo di provisioning può essere avviato manualmente</li> </ul>
	<b>Manutenzione e Servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamenti firmware tramite il configuratore web</li> <li>• È possibile salvare e ripristinare la configurazione</li> <li>• Registro di sistema</li> <li>• Salvataggio eventi: locale e tramite syslog</li> <li>• Trace PCAP</li> </ul>
	<b>Funzioni WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilità di attivare, disconnettere e rimuovere le reti WLAN</li> <li>• Visualizzazione dello stato della rete WLAN</li> <li>• Ricerca automatica delle reti WLAN disponibili</li> <li>• Inserimento manuale dell'SSID</li> </ul>
	<b>Standard WLAN</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	<b>Frequenza WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz</li> <li>• 5 GHz</li> </ul>
	<b>Performance di trasmissione WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11b: 17 dBm +/- 1,5 dBm</li> <li>• 802.11g: 15 dBm +/- 1,5 dBm</li> <li>• 802.11n: 12,5 dBm +/- 1,5 dBm</li> </ul>
	<b>Sensibilità ricezione WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -87 dBm a 11 Mbit/s</li> <li>• -71 dBm a 54 Mbit/s</li> <li>• -68 dBm a mcs15, HT20/-66 dBm a mcs15, HT40°</li> </ul>
	<b>Sicurezza WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP</li> <li>• WPA/WPA2-Personal</li> <li>• WPA/WPA2-Enterprise</li> </ul>

<b>Regolamento - Specifiche</b>	<b>Approvazioni</b>	CE
	<b>Specifiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva 2009/125/EC</li> <li>• Direttiva 2011/65/EU</li> <li>• Direttiva 2014/53/EU</li> </ul>

<b>Dimensioni e peso</b>	<b>Dispositivo</b>	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
	<b>Telefono fisso</b>	108 mm	215 mm	182 mm	720 g

**Gigaset**

<b>Contenuto della confezione</b>	1x	Telefono fisso
	1x	Cornetta
	1x	Cavo spiralato di connessione della cornetta
	1x	Alimentatore
	1x	Cavo LAN
	1x	Opuscolo sulla sicurezza

---

Versione Datasheet 07.11.2022

---