

# Gigaset R700H PRO

## Creado para permitir su negocio bajo condiciones exigentes

El nuevo R700H PRO es el terminal profesional reforzado con certificación IP65 de la oferta de Gigaset. Ya sean golpes por caída, chorros de agua o polvo, el terminal está diseñado para protegerse frente a la mayoría de los impactos externos. Además de estas características, el dispositivo también está equipado con una superficie de goma resistente a los desinfectantes. Esto le da un agarre perfecto en la mano y además tiene un diseño elegante. El terminal está equipado con muchas funciones profesionales. El R700H PRO tiene una gran pantalla a color de 2,4" y permite la conexión de auriculares mediante Bluetooth® 4.2 o el conector integrado de 3,5 mm. Compañero duradero gracias a la autonomía excelente de las baterías, el LED integrado que notifica visualmente las llamadas o se puede usar como linterna, además de la útil alerta vibratoria, el terminal le permite mantener su comunicación incluso en un entorno de trabajo ruidoso, p.ej. en una instalación de producción, área exterior, un garaje de servicio o un entorno logístico. El terminal está optimizado para su uso con todos los sistemas DECT profesionales de Gigaset. Además, el R700H PRO también se puede utilizar en estaciones base compatibles con CAT-iq y GAP en entornos de una o varias celdas de terceros.



PANTALLA A COLOR

BLUETOOTH

MICRO-USB

RESISTE SALPICADURAS DE AGUA

RESISTE POLVO

RESISTE GOLPES

AURICULARES

BOTÓN DE ALARMA

SUPERFICIE DE GOMA

PUNTERO LED

MANOS LIBRES

RESISTE DESINFECTANTES

A PRUEBA DE RASGUÑOS

TECLAS DE MEMORIA

PERFILES DE AUDIO

VOZ HD

VIBRACIÓN

SOPORTE MULTICELDA

## Características destacadas

- Resistente a golpes, polvo y agua según IP65
- Superficie de goma antideslizante
- botón de función/alarma programable
- Gran pantalla a color TFT iluminada de 2,4"
- Soporte de auriculares por Bluetooth 4.2 o conector de 3.5mm
- Manos libres con calidad de audio excepcional gracias a HDSP™/CAT-iq 2.0<sup>1</sup> y con volumen máximo alto
- Punto de luz LED para linterna y señalización de llamadas
- Modo Hotel – borrado automático de listas de llamada
- Perfiles de audio para una selección rápida en una reunión, entorno ruidoso o de los ajustes individuales
- SUOTA – Actualización de software por el aire<sup>3</sup>
- Superficie resistente a arañazos y desinfectantes
- Agenda telefónica local con opción de búsqueda y hasta 500 contactos vCard, acceso a agendas corporativas en línea (XML, LDAP)<sup>3</sup>
- Intercambio de datos por Bluetooth® o micro-USB
- Alerta por vibración
- Llamada silenciosa en el soporte de carga configurable para llamadas en paralelo
- Bloqueo de teclado con protección por PIN – llamadas de emergencia posibles incluso con teclado protegido
- Hasta 13 horas de conversación
- Hasta 320 horas en reposo
- Carga también posible a través del conector micro-USB
- Soporte de carga incluido
- Compatibilidad completa con los sistemas profesionales DECT monocelda y multicelda de Gigaset

### Certificación IP65 y resistente a desinfectantes

Además de la superficie de goma que dota al equipo de un agarre perfecto, el nuevo R700H PRO también puede utilizarse con guantes de trabajo. El cristal de la pantalla es resistente a arañazos gracias a una superficie más dura y por tanto puede usarse en condiciones de trabajo extremas. Con la certificación IP65, el R700H PRO está protegido frente a golpes y la entrada de polvo y chorros de agua. Además, su blindaje magnético especial hace que el R700H PRO sea resistente al polvo metálico. El terminal está equipado con una superficie resistente a desinfectantes, lo que facilita la limpieza y protege frente a bacterias y virus.

### Funciones profesionales y de seguridad inteligentes

El nuevo Gigaset R700H PRO destaca en el entorno profesional con su gran pantalla a color TFT de 2,4" y una amplia gama de funciones empresariales como SUOTA, Bluetooth y una calidad de sonido brillante. El R700H PRO se completa con la alerta por vibración, el LED integrado para la indicación visual de llamadas que también se puede usar como linterna y el botón de alarma independiente programable para activar rápida y fácilmente una marcación directa o una llamada de alarma. Optimizado para sistemas de Gigaset de una o varias celdas y para su uso en sistemas de alarma<sup>2</sup>.

### Optimizado para multicelda – Interiores y exteriores

Ya sea en instalaciones polvorrientas o en condiciones exteriores con humedad: puede llegar a cualquier parte con la itinerancia y la transferencia de llamadas transparentes en sistemas multicelda Gigaset. El nuevo R700H PRO ofrece total libertad de movimiento y alta flexibilidad para todos los empleados en cualquier entorno de la empresa.

<sup>1</sup> Actualización planificada a CAT-iq 2.1

<sup>2</sup> Disponible más adelante

<sup>3</sup> Depende de la estación base y/o PBX/proveedor



# Gigaset

# Gigaset R700H PRO

Creado para permitir su negocio bajo condiciones exigentes

## Datos técnicos

### Interfaz de usuario

- Pantalla gráfica TFT iluminada a color QVGA, 240 x 320 píxeles, hasta 8 líneas y 65.000 colores
- Interfaz de usuario intuitiva y moderna con iconos, teclas de pantalla, tecla de navegación de cinco posiciones y teclas de función

### Agendas y marcación

- Libreta de direcciones con capacidad hasta 500 contactos vCard
- Campos en vCard: nombre y apellidos, tres números, e-mail, recordatorio de fecha, melodía VIP e identificación del llamante con imágenes
- Acceso a directorio PBX con función de búsqueda (LDAP y XML)<sup>3</sup>
- Búsqueda en directorio público en línea, también automática<sup>3</sup>
- 3 listas de llamadas independientes (perdidas/recibidas/hechas) con 20 entradas cada una, CLIP/CNIP y fecha/hora<sup>3</sup>
- Rellamada de los últimos 20 números marcados
- Teclas de marcación rápida (teclas pantalla, 9 teclas numéricas)
- Tecla de mute, tecla de bloqueo de teclado y tecla R (flash)
- Función de Rellamada automática<sup>3</sup>

## Conectividad

Opciones de conexión flexibles con el R700H PRO



### Recepción de llamadas

- Identificación del llamante por CLIP, CLIP con imagen y CNIP
- Melodías individuales para contactos VIP y por tipo de llamada<sup>3</sup>
- Opción de silenciar llamadas anónimas
- Alerta por vibración

### Llamadas perdidas

- Señalización en pantalla con indicador luminoso de mensaje en espera
- Lista con hasta 20 llamadas perdidas, con identificación del llamante
- Lista local de llamadas perdidas en sistemas DECT monocelda y multicelda con GAP de terceros
- Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

### Audio

- Audio HD según HDSP™/CAT-iQ 2.0<sup>1</sup>
- Manos libres con calidad de audio excelente
- Teclas laterales para ajustar el volumen en llamada
- 32 melodías de llamada seleccionables con 5 niveles de volumen y opción de aumento gradual de volumen
- Selección del perfil de audio (personal, silencio y ruido)
- Auriculares por Bluetooth o conector de 3,5mm

### Teclado

- Botón de función/alarma programable
- Iluminado y resistente a arañazos
- Tecla de mensajes en espera con LED parpadeante
- Tecla R (flash) independiente
- Tecla de perfil de audio para aplicar directamente ajustes personales, de ruido o de silencio
- Teclas laterales para ajustar el volumen en llamada
- Bloqueo de teclado (tecla #) con protección por PIN
- Botón de silenciamiento del micrófono (Mute)

### Modo Hotel

- Datos como las listas de llamadas se pueden eliminar a intervalos de tiempo
- Bloqueo de la programación de las teclas de pantalla
- La función de buzón de voz puede quedar activada/desactivada
- El menú de Bluetooth está desactivado
- Función de calendario reducida – registros no posibles
- Códigos de reseteo para:
  - Restaurar el idioma predeterminado
  - Restaurar el salvapantallas predeterminado
- Uso restringido del puerto Micro-USB:
  - Intercambio de datos
  - El programa Gigaset QuickSync no puede utilizarse
  - El sistema de recuperación ante desastres sigue operativo
- La carga de la batería por USB sigue siendo posible

<sup>1</sup> Actualización planificada a CAT-iq 2.1

<sup>2</sup> Disponible más adelante

<sup>3</sup> Depende de la estación base y/o PBX/proveedor

# Gigaset R700H PRO

**Creado para permitir su negocio bajo condiciones exigentes**

## Características adicionales<sup>3</sup>

- Organizador con calendario y recordatorios
- Lector de correo electrónico
- Servicios de información
- Salvapantallas (imagen, diapositivas, reloj, servicio de información)
- Carga de la batería también estando apagado
- Tonos de advertencia al salir del alcance DECT y viceversa
- Modo de carga silenciosa durante una llamada en paralelo con otro teléfono asignado al mismo usuario
- Soporte de Alarma, Mensajería y Localización<sup>2,3</sup>
- Configuración sencilla por auto-provisión<sup>3</sup>

## Gigaset QuickSync-Software

Descarga de software gratuito para Windows y OSX. Conexión por micro-USB o Bluetooth®

- Sincronización de la agenda del terminal con Microsoft Outlook®
- Carga de imágenes de contactos de agenda e imágenes de salvapantallas
- Carga de tonos de llamada desde un ordenador al terminal
- Actualización de firmware
- Integración de telefonía en el ordenador (CTI):
  - Marcación directa de contactos de Microsoft Outlook®
  - Aviso de llamadas entrantes en el ordenador, tanto en Windows como en OSX

## Compatibilidad

Optimizado y recomendado para:

### Sistemas Gigaset DECT IP monocelda:

- Gigaset N670IP PRO
- Gigaset N510IP PRO

### Sistemas Gigaset DECT IP multicelda:

- Gigaset N870IP PRO
- Gigaset N720IP PRO

- Estaciones base DECT compatibles con GAP y CAT-iq (sistemas monocelda y multicelda)

## Interfaces

- DECT
- Bluetooth®
  - Auriculares Bluetooth® (perfiles: manos-libres y auriculares)
  - Intercambio de datos y actualización de firmware con Gigaset QuickSync
  - Escaneo de balizas Bluetooth, actúa como baliza<sup>3</sup>
  - Intercambio de contactos vCard con teléfonos móviles
- Micro-USB
  - Función de carga
  - Intercambio de datos y actualización de firmware con Gigaset QuickSync
- Conector de 3,5 mm para auriculares con cable

## Alcance DECT

- Alcance en interior: hasta 50 metros
- Alcance en exterior: hasta 300 metros

## Funciones ECO-DECT

- Reducción variable de la potencia de transmisión en función de la distancia entre terminal y base (solo terminal)

## Autonomía

- Hasta 13 horas en conversación
- Hasta 320 horas en reposo

<sup>1)</sup> Actualización planificada a CAT-iq 2.1

<sup>2)</sup> Disponible más adelante

<sup>3)</sup> Depende de la estación base y/o PBX/proveedor

# Gigaset R700H PRO

## Creado para permitir su negocio bajo condiciones exigentes

### Dimensiones y peso

#### Terminal

- Dimensiones (en mm): 159 x 54 x 25

#### Cargador

- Dimensiones (en mm): 75,5 x 74,2 x 44,2

#### Embalaje

- Dimensiones (en mm): 224 x 166 x 60
- Peso total del embalaje comercial, aprox.: 381gr

### Contenido del embalaje

- Terminal
- Tapa de baterías
- Baterías AAA (NiMH)
- Pinza de cinturón (estándar)
- Cargador para el terminal
- Fuente de alimentación
- Manual de usuario

### Condiciones ambientales

- Protección clase IP65
- Temperatura de funcionamiento entre +5 y +45° C
- Temperatura de almacenaje entre -15 y +65° C
- Humedad relativa entre 20% y 75%, sin condensación

### Gigaset R700H PRO

- Referencia de pedido: S30852-H2976-R102

### Accesorios

- Pinza para cinturón giratoria 360°  
Referencia de pedido: S30852-Z2974-R142

La robusta pinza para cinturón giratorio de Gigaset fabricado en plástico de alta calidad consta de dos partes: El portador del terminal y la pinza para el cinturón, lo que permite que el R700H PRO se ciña a un cinturón normal. Gracias a la función de rotación de 360°, el terminal se fija de forma óptima y aún ofrece la libertad de movimiento deseada. Todas las conexiones del dispositivo siguen siendo accesibles.

**Pinza cinturón Estándar<sup>4</sup>:**



**Pinza cinturón giratoria 360°<sup>5</sup>:**



<sup>4</sup> Suministro estándar – color cambiado para una mejor visualización de la imagen superior

<sup>5</sup> Accesorio disponible no incluido – color cambiado para una mejor visualización de la imagen superior

Su mejor elección.

¡Descubra más! Póngase en contacto con su representante Gigaset, visite [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) o la página wiki en [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# Gigaset