

## Doorverbinden

### Doorverbinden naar een andere deelnemer

U spreekt met een deelnemer en wilt het gesprek doorverbinden naar een andere deelnemer.  
Opmerking: Dit kan naar een interne of externe deelnemer.

### Doorverbinden zonder navraag

**R** **Ruggespraaktoets** of **Rug.spr.** **Displaytoets** indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

**Interne deelnemer /groep**  
Telefoonnummer van de deelnemer/groep invoeren waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en wacht tot u de ringtoon hoort.

**Extern nummer**  
Kies het telefoonnummer voorzien van een **extra "0"** voor de **buitenlijn** en en wacht tot u de ringtoon hoort.

**Beëindig het gesprek door de verbreeктоets** in te drukken.  
*Voorwaarde: ("Gesprek doorverbinden door opleggen is geactiveerd in de DECT basis)*

### Doorverbinden met navraag

Met deze functie kunt u controleren of de verbinding daadwerkelijk tot stand komt en kunt u kiezen om deze door te verbinden of tussen de gesprekken te makelen.

**R** **Ruggespraaktoets** of **Rug.spr.** **Displaytoets** indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

**Interne deelnemer /groep**  
Telefoonnummer van de deelnemer/groep invoeren waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en wacht tot u de ringtoon hoort.

**Extern nummer**  
Kies het telefoonnummer voorzien van een **extra "0"** voor de **buitenlijn** en en wacht tot u de ringtoon hoort.

### Zodra de andere deelnemer het gesprek heeft beantwoord.

**U kunt het gesprek aankondigen en doorverbinden door de verbreeктоets** in te drukken.  
OF: Terug naar het gesprek in de wachtstand door de **Opties Displaytoets** en dan **Einde gesprek**.  
*Voorwaarde: ("Gesprek doorverbinden door opleggen is geactiveerd in de DECT basis)*

## Gigaset DECT achter Hybird 120 ~ Buitenlijn zonder code



## Interne nummers

### Gebruikers

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### 50 Voicemail

### Groepen

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Voice Mail

### Voice Mail

Nieuwe berichten op de voicemail worden weergegeven door het knippen van de **Berichtentoets**  
Rechts naast het symbool **QO** staat het aantal nieuwe berichten.











**Berichtentoets** indrukken om de verbinding met de voicemail tot stand te brengen.

## Beknopt overzicht (R630in het voorbeeld)



1	LED
2	Display
3	Statusbalk
4	Toetsen aan de zijkant
5	Display toetsen
6	Verbreek toets
7	Berichten toets
8	Profielen toets
9	Hekje toets
10	Headset aansluiting
11	Microfoon
12	Stertoets
13	Toetsen
14	Ruggespraak toets
15	Kiezen / handsfree

## Gesprek opzetten

-  **Extern nummer**  
Kies het externe nummer.
-  **Interne nummer**  
Kies het interne nummer.
-  **Verbindings toets** kort indrukken, het nummer wordt gekozen.
-  Op  drukken om te schakelen tussen **handsfree** of de **handset** tijdens een gesprek
-  **Laatste nummer herhalen**  
**Verbindings toets** kort indrukken om de nummerherhalingslijst te openen.
-  Vermelding selecteren. **Verbindings toets**  indrukken en het nummer wordt gekozen.
- Kiezen uit het telefoonboek**
-  **Telefoonboek** openen met de **navigatietoets**
-  In de lijst naar de gewenste naam bladeren.
-  **Verbindings toets** kort indrukken, het nummer wordt gekozen.

## Inkomende oproepen

U hoort het belsignaal, de toets **Verbindings toets**  knippert.

Om op te nemen

**Verbindings toets**  drukken.

Op  drukken om te schakelen tussen **handsfree** of de **handset** tijdens een gesprek

### Call Pick-up

U hoort dat een ander toestel gebeld wordt en wilt dit gesprek opnemen op uw eigen telefoon, dan kan dit gebeuren via de functie code:


 **\*# 0** gevolgd door het intern toestelnummer van het toestel dat gebeld wordt.

**Groep** Om een oproep te accepteren van de groep waarvan u deelnemer bent kiest u:







 **\*\* 0**

## Extra functies

### Toetsblokkering

 Om te voorkomen dat toetsen onbedoeld worden ingedrukt. **Hekje toets** lang indrukken om de blokkering in resp. uit te schakelen.

### Andere nuttige functionaliteiten

-  ⇒ Oproep omleiding direct      aan **\*\*11 telefoonnummer #** uit **\*#11**
-  ⇒ Oproep omleiding na tijd      aan **\*\*12 telefoonnummer #** uit **\*#12**
-  ⇒ Oproep omleiding indien bezet      aan **\*\*13 telefoonnummer #** uit **\*#13**
-  ⇒ Nachtstand geactiveerd      **\*\*90**
-  ⇒ Dagstand geactiveerd      **\*#90**
-  ⇒ Intercom oproep      **\*\*27 telefoonnummer**